



入力電力	AC100V 50/60 Hz
調光信号出力	DMX512
適合LANケーブル	より線、ストレート結線、カテゴリ5以上(8芯)
チャンネル数	40
フェードタイム	0~10秒(1秒単位)
停電記憶	1年間
適合 DMX POWER BOX	DP-54838(16A×1回路) DP-54839(8A×2回路) DP-54840(4A×4回路)

7				機能	補助用	特記事項 40チャンネルメモリー調光 手動調光器
6				取付場所	屋内 壁埋込専用	
5	取付板	亜鉛鋼板		電源接続	送り付端子台	
4	本体	ABS樹脂	黒	消費電力	0.6 W 定格電圧 100 V	
3	電源スイッチ	アクリル樹脂	白	適合ランプ	同梱・別売	
2	調光スイッチ	ポリカーボネート	透明			
1	プレート	アクリル樹脂	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	山西 三木 ①