

MATCHING LIST

SENMU / マッチング確認一覧表



FKK株式会社

マッチング結果 明るさ・接続台数(接続容量)				
SENMUパワーボックス	PWM調光用 LSM-BBX01 ※調光下限時、器具は消灯します	PWM調色調光用 LSM-BBX02 ※調光下限時、器具は消灯します	位相制御用 LSM-BBX03 ※調光下限時、器具は消灯します	ON/OFF用 LSM-BBX04
フレアライン(DC24V灯具) ※3 注)屋内設置に限り使用可能 + DC24V電源(OT-G3)	○ タブレット表示値1:明るさ約1% 26台まで	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
フレアライン(DC24V灯具) ※3 注)屋内設置に限り使用可能 + ・調光ドライバー(FMD) ・DC24V電源(OT-G3)	○ タブレット表示値1:明るさ約13% ※最大照度約3%低下 (FMD無し時比較) 調光ドライバー12台まで ※5	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
ラインモジュール(DC24V灯具) ※4 注)屋内設置に限り使用可能 + DC24V電源(OT-G3)	○ タブレット表示値1:明るさ約1% 26台まで	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
ラインモジュール(DC24V灯具) ※4 注)屋内設置に限り使用可能 + ・調光ドライバー(FMD) ・DC24V電源(OT-G3)	○ タブレット表示値1:明るさ約11% ※最大照度約4%低下 (FMD無し時比較) 調光ドライバー12台まで ※5	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
LED スリムランプ(LNS-2)	× 対象外	× 対象外	× 対象外	× 消灯しない 下限1.1%

マッチング確認器具

※3 フレアライン

種別	シリーズ名
フレアライン 屋内用	FMTシリーズ
	FMSシリーズ
	FLT-3シリーズ
	FLT-2シリーズ
フレアライン 屋外用 注)屋内設置に限り使用可能	FMT-Aシリーズ
	FMS-Aシリーズ
	FLT-3Aシリーズ
	FLT-2Aシリーズ
フレアライン 蓄光 注)屋内設置に限り使用可能	FMT-PG/PBシリーズ
	FMT-PGA/PBAシリーズ
	FLT-3PG/3PBシリーズ
	FLT-3PGA/3PBAシリーズ

※4 ラインモジュール

種別	シリーズ名
LEDラインモジュール	FGSシリーズ
	FGDシリーズ
	FGCシリーズ
	FGBシリーズ
	FGGシリーズ
	FGOシリーズ
LEDラインフラットバー	AFシリーズ
	FB/ALシリーズ

※5 パワーボックスの負荷出力端子を使用する場合、480VAまでもしくは電源20台までどちらか少ない方