

# MATCHING LIST

SENMU / マッチング確認一覧表



森山産業株式会社

SENMUパワーボックス	マッチング結果 明るさ・接続台数(接続容量)			
	PWM調光用 LSM-BBX01 ※調光下限時、器具は消灯します	PWM調色調光用 LSM-BBX02 ※調光下限時、器具は消灯します	位相制御用 LSM-BBX03 ※調光下限時、器具は消灯します	ON/OFF用 LSM-BBX04
<b>モジュラーレズシリーズ</b> ・ランプバー MAL□□□□-□□□□□ ・器具 MAF□□□□	○ タブレット表示値1:明るさ約1% 40台まで※4	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>ソリッドスリムライン</b> ESW9P1-□□□□□□□□-100E <b>ソリッドスリムライン防水</b> 注)屋内設置に限り使用可能 ESW9P1-□□□□□□□□-100W	× 対象外	× 対象外	○ タブレット表示値30:明るさ11%※5 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>スリムLEDs100</b> ESD9P1-□□□□□□□□-100EA <b>スリムLEDs100防水</b> 注)屋内設置に限り使用可能 ESD9P1-□□□□□□□□-100WA	× 対象外	× 対象外	○ タブレット表示値30:明るさ11%※5 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>シームレスLEDs100</b> ELV9P1-□□□□□□□□-100E/EN <b>シームレスLEDs100防水</b> 注)屋内設置に限り使用可能 ELV9P1-□□□□□□□□-100C	× 対象外	× 対象外	△ タブレット表示値40:明るさ40%※6 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>パワーLEDs100</b> ELC9P2-□□□□□□□□-100E/EN <b>パワーLEDs100防水</b> 注)屋内設置に限り使用可能 ELCxP2-□□□□□□□□-100C	× 対象外	× 対象外	△ タブレット表示値40:明るさ40%※6 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>DC24V LED器具</b> ※1 + ・調光直流電源(入力定格180W)※2 EPVD-24150	○ タブレット表示値1:明るさ1% タブレット表示値95:明るさ100%※7 40台まで※4	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>DC24V LED器具</b> ※1 + ・直流電源装置(入力定格180W) EPV-24150B	× 対象外	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで
<b>DC24V LED器具</b> ※1 + ・調光ドライバ EBC-4 ・直流電源装置 EPV24150B ・調光インターフェースユニット NK28900(パナソニック製)	× 対象外	× 対象外	× タブレット表示値0→1のとき 3~4回の点滅 またはちらつきが発生します	× 対象外
<b>非調光器具</b> ※3	× 対象外	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまで

マッチング確認器具

※1 DC24V LED器具 注)屋内設置に限り使用可能

製品名	形名
パワーLEDsスリム	ESA9K2-□□□□□□□□-24
パワーLEDsライン	ELA9K2-□□□□□□□□-24E, ELX9K2-□□□□□□□□-24E
マルチパワーライン	ELE9K2-□□□□□□□□-24W□
ミドルパワーライン	ELM9K1-□□□□□□□□-24
LEDsバー	ELS7K1-□□□□□□□□-24
LEDsウェーブ	ELT7W1-□□□□□□□□-24
LEDsカーブ	ELT7F1-□□□□□□□□-24
LEDsチューブHi	ELT9F2-□□□□□□□□-24
LEDsライナー	ELL9K2-□□□□□□□□-24
パワーLEDsライン防水	ELA9K2-□□□□□□□□-24C-□
ミドルパワーラインIP67	ELP9K1-□□□□□□□□-24
LEDsバーIP67	ELU1K1-□□□□□□□□-24
LEDsラインIP67	ELR9K2-□□□□□□□□-24

※2 2021年6月出荷分以降

※3 AC100/200Vシリーズの内、下記製品 注)屋内設置に限り使用可能

製品名	形名
ソリッドスリムライン防水非調光	ESW9P2-□□□□□□□□-100W
スリムLEDs100防水非調光	ESD9P2-□□□□□□□□-100W
パワーLEDs200防水非調光	ELC9P3-□□□□□□□□-200C
シームレスLEDs200防水非調光	ELV9P2-□□□□□□□□-200C

※4 パワーボックスの負荷出力端子を使用する場合、480VAまで、もしくは電源20台まで どちらか少ない方  
 ※5 必ずタブレットで下限29設定を行ってください。  
 下限設定しない場合、タブレット表示29→1で動作が不安定になります。  
 ※6 必ずタブレットで下限39設定を行ってください。  
 上限設定しない場合タブレット表示39→1で動作が不安定になります。  
 ※7 必ずタブレットで上限95設定を行ってください。  
 上限設定しない場合、タブレット表示96~100で明るさが暗くなります。