

MATCHING LIST

SENMU / マッチング確認一覧表

TOKISTAR

トキ・コーポレーション株式会社

SENMUパワーボックス	マッチング結果 明るさ・接続台数(接続容量)			
	PWM調光用 LSM-BBX01 ※調光下限時、器具は消灯します	PWM調色調光用 LSM-BBX02 ※調光下限時、器具は消灯します	位相制御用 LSM-BBX03 ※調光下限時、器具は消灯します	ON/OFF用 LSM-BBX04
28スポットライト TES01-□□K-□□D-□	× 対象外	× 対象外	○ タブレット表示値1:明るさ約1% 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
巻線トランス(AC24V)対応器具 ※1 巻線トランス AC24V [品番 / 入力容量 / 出力定格] ・TR-2050N / 60VA / 24V 50W ・TR-2100N / 120VA / 24V 100W ・TR-2160N / 190VA / 24V 160W ・TR-2240NB / 270VA / 24V 240W ・TR-2320N / 350VA / 24V 320W	× 対象外	× 対象外	○ 320VAまで	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
直流電源(DC8V)対応器具 ※2 LED用直流電源 DC8V [品番 / 入力容量 / 出力定格] ・LPS-40-08B / 100VA / 8V 40W ・LPS-80-08B / 100VA / 8V 80W ・LPSWP-80-08C / 95VA / 8V 80W	○ PWMコンバータ使用のとき タブレット表示値1:明るさ1% PWMコンバータ20台まで ※7 FF調光スレーバのとき タブレット表示値1:明るさ0.1% FF調光スレーバ20台まで ※7	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
直流電源(DC24V)対応器具 ※3 LED用直流電源 DC24V [品番 / 入力容量 / 出力定格] ・LPS-120-24B / 140VA / 24V 120W	○ PWMコンバータ使用のとき タブレット表示値1:明るさ1% PWMコンバータ20台まで ※7 FF調光スレーバのとき タブレット表示値1:明るさ0.1% FF調光スレーバ20台まで ※7	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
トキックスEVO KT トキックスEVOWG KT 直流電源(DC24V)調色対応器具 ※4 LED用直流電源 DC24V [品番 / 入力容量 / 出力定格] ・LPS-120-24B / 140VA / 24V 120W	× 対象外	○ EVO KT制御ユニット使用のとき タブレット表示値1:明るさ1% EVO KT制御ユニット:20台まで ※7	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
定電流電源対応器具 ※5 LED用定電流電源 700mA [品番 / 入力容量 / 信号消費 / 出力定格] ・LDCC-33W-700PWM / 40VA / 2mA / 700mA,11-47V ・LDCC-56W-700PWM / 67VA / 2mA / 700mA,42-80V ・LDCC-M-33W-700PWM / 40VA / 2mA / 700mA,11-47V ・LDCC-7W-700PWM / 10VA / 4mA / 700mA,3-9V	○ タブレット表示値1:明るさ1% 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
直流電源(DC24V)対応 3線式器具 ※6 LED用直流電源 DC24V [品番 / 入力容量 / 出力定格] ・LPS-21.6-24 / 45VA / 24V 21.6W ※DIMSET-21.6-SCPWM(PWMコンバータのセット)、 DIMSET-21.6-EXT(増設用スレーバのセット)に 含まれる電源です。	○ PWMコンバータ使用のとき タブレット表示値1:明るさ1% PWMコンバータ20台まで ※7	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方
非調光器具 ※3	× 対象外	× 対象外	× 対象外	○ 但し調光出来ず 480VAまでもしくは電源20台まで どちらか少ない方

※1 巻線トランス(AC24V)対応器具 注)屋内設置に限り使用可能

製品名	形名
リベール	RW
イグゼビタ	EX
アドバンテージXF	AVXF
トキックスWG	TLXWG

※2 直流電源(DC8V)対応器具 注)屋内設置に限り使用可能
別途、PWMコンバータまたはFF調光スレーバが必要となります。

製品名	形名
テーブルライト	LS / TLP
ケーブルライト	CTO / MCW
ファンタジックライン	FL
トキラム	LUM

※3 直流電源(DC24V)対応器具 注)屋内設置に限り使用可能
製品により別途、PWMコンバータまたはFF調光スレーバが必要となります。

製品名	形名
屋外用グラディ	GRX
トキックスEVO	TLX-EVO
トキックスEVO WG	TLX-EVOWG
ライトヴェール	LV
アドバンテージXF	AVXF
トキックスWG	TLXWG
トキリア	LL

※4 直流電源(DC24V)調色対応器具 注)屋内設置に限り使用可能
別途、EVO KT制御ユニットが必要となります。

製品名	形名
トキックスEVO KT	TLX-EVO-KT
トキックスEVOWG KT	TLX-EVOWG-KT

※5 定電流電源対応器具 注)屋内設置に限り使用可能

製品名	形名
グラディHB	GRHB
オーリンクス	OLS
アイリンクス	ILS
屋外用マイクロスポットライト	OSP
マイクロピンホールダウンライト	MPD
フォーカススポットライト	FS
フォーカルライン	FS
フォーカススポットミニ	FSM

※6 直流電源(DC24V)対応 3線式器具 注)屋内設置に限り使用可能
別途、他社製調光器対応セットが必要となります。

製品名	形名
マイクロアップライト	MUP
マイクロライトキャノン	MLC
マイクロダウンライト	MDL, MDS
マイクロトラックライト	MTK
マイクロスポットライト	MSP

※7 パワーボックスの負荷出力端子を使用する場合、480VAまでもしくはPWMコンバータ/調光スレーバ20台までどちらか少ない方