







スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、

1 接続台数表 と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

3ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し下表の「接続台数表」より人感センサー/点滅器/調光器との適合可否と接続台数をご確認ください。

下記以外の人感センサー/点滅器/調光器の適合可否と接続台数につきましては、当社カタログ、仕様図、取説にてご確認ください。

1 接続台数表 <調光器/センサー>

	LED専用調光器	人感センサー (ON/OFF)				自動点滅器
				換気扇連動	換気扇連動 (ほんのり点灯)	露出・埋込両用
						
入力電流	3.2A	1.2A	3.2A	1.2A	1A	8A
配線方法	2線式	2線式	3線式/4線式	3線式/4線式	2線式	—
当 社 品 番	壁付 DP-40720	壁付 DP-41171	壁付 DP-41172 天井付 DP-41303	壁付 DP-41174	壁付 DP-41173	壁付 DP-41176S/T/B/W
	A	x	1～5台	1～8台	1～5台	x
A1	x	1～2台	1～4台	1～2台	x	1～13台
B	1～10台	1～5台	1～8台	1～5台	x	1～26台
B1	1～5台	1～2台	1～4台	1～2台	x	1～13台
BG	1～10台	1～5台	1～8台	1～5台	1～4台	1～26台
BG1	1～5台	1～2台	1～4台	1～2台	1～2台	1～13台
C	x	1～4台	1～10台	1～4台	x	1～26台
D	1～10台	1～4台	1～10台	1～4台	x	1～26台
DG	1～10台	1～4台	1～10台	1～4台	1～3台	1～26台
E	x	1～4台	1～6台	1～4台	x	1～20台
F	1～8台	1～4台	1～6台	1～4台	x	1～20台
F1	1～8台	1～4台	1～6台	1～4台	x	1～20台
FG1	1～8台	1～4台	1～6台	1～4台	1～4台	1～20台
G	x	1～4台	1～6台	1～4台	x	1～20台
G1	x	1～3台	1～3台	1～3台	x	1～11台
G2	x	1台	1～2台	1台	x	1～7台
H	1～8台	x	1～6台	1～4台	x	1～20台
H1	x	x	1～3台	1～3台	x	1～11台
H2	x	x	1～2台	1台	x	1～7台
I	x	1～5台	1～8台	1～5台	x	1～26台
I1	x	3～5台	1～5台	1～3台	x	1～16台
J	x	1～12台	1～26台	1～12台	x	1～80台
JG	x	1～12台	1～26台	1～12台	3～10台	1～80台
K	x	1～2台	1～5台	1～2台	x	1～14台
L	1～5台	1～2台	1～5台	1～2台	x	1～14台
LG	1～5台	1～2台	1～5台	1～2台	1台	1～14台
M	1～8台	x	x	x	x	x
N	1～5台	x	x	x	x	x
MG	1～8台	x	x	x	x	x
NG	1～5台	x	x	x	x	x
O	x	x	x	x	x	x

※表中の数字は LED 照明器具の接続台数を表しています。接続台数を越えた場合、スイッチ/調光器の故障の原因となります。又、表中「x」は使用不可を表しています。

※LED 照明器具の接続台数及び使用不可は、2020 年 5 月時点での確認です。

※人感センサー、自動点滅器に調光タイプの LED 照明器具を接続しても調光はできません。

[注] 2種類以上のLED照明器具を組み合わせる場合の接続台数確認方法

(例) 器具タイプ「B」を3台、「F」を4台、LED専用調光器「DP-40720」に接続したい。

1. センサー/調光器の最大接続台数を調べる。

DAIKO製LED照明器具タイプ一覧表より、DP-40720の最大接続台数は器具タイプ「B」…最大10台、器具タイプ「F」…最大8台

2. センサー/調光器の最大容量を越えていないか確認する。

器具タイプ「B」を3台使う	器具タイプ「F」を4台使う	全容量の80%を使っています
使いたい台数 3台	使いたい台数 4台	
最大接続台数 10台	最大接続台数 8台	

$\frac{3}{10} + \frac{4}{8} = 0.8 \leq 1 \rightarrow$ 使用可能です

スイッチ及び調光器により適合するLED照明器具が異なりますので、

1 接続台数表 と **2 大光電機(株)製LED照明器具タイプ一覧表** を照合してください。

3ページ以降の「大光電機製 LED 照明器具タイプ一覧表」より、ご使用になる LED 照明器具の器具タイプ「A～O」を確認し下表の「接続台数表」より人感センサー/点滅器/調光器との適合可否と接続台数をご確認ください。

下記以外の人感センサー/点滅器/調光器の適合可否と接続台数につきましては、当社カタログ、仕様図、取説にてご確認ください。

1 接続台数表 <調光器>

		LED専用逆位相調光器
		埋込調光スイッチ
		
入力電流		3.2A
配線方法		2線式
定格容量(単独)		320VA
定格容量(接続)		260VA
当 社 品 番		型付 DP-40720G
大 光 電 機 (株) 製 LED 照 明 器 具 タイ プ	A	×
	A1	×
	B	×
	B1	×
	BG	○ ^{*1}
	BG1	○ ^{*1}
	C	×
	D	×
	DG	○
	E	×
	F	×
	F1	×
	FG1	○ ^{*1}
	G	×
	G1	×
	G2	×
H	×	
H1	×	
H2	×	
I	×	
I1	×	
J	×	
JG	○ ^{*1}	
K	×	
L	×	
LG	○ ^{*1}	
M	×	
N	×	
MG	○ ^{*1}	
NG	○ ^{*1}	
O	×	

※表中「×」は使用不可を表しています。

※LED 照明器具の接続台数及び使用不可は、2020年5月時点での確認です。

※1 逆位相調光器の接続台数確認

下記の計算式を使って接続台数をお求めください。

器具入力容量は当社カタログ、仕様図を、調光器の定格容量は左表をご参照ください。

●逆位相調光器に適合器具を複数台接続したい

$$(\text{器具入力容量の合計}) \times 1.2 \leq \text{調光器定格容量(単独または接続)}$$

(例)逆位相調光器「DP-40720G」(単独)に器具入力容量9VAを7台、器具入力容量36VAを5台接続したい

$$(9\text{VA} \times 7\text{台} + 36\text{VA} \times 5\text{台}) \times 1.2 = 291.6\text{VA} \leq 320\text{VA}$$

320VA以下なので接続可能 320VAを越えれば接続不可

●逆位相調光器に適合器具が最大何台まで接続可能か知りたい

$$\text{調光器定格容量(単独または接続)} \div (\text{器具入力容量の合計} \times 1.2) = \text{最大接続台数(少数点以下切捨)}$$

(例)逆位相調光器「DP-40720G」(接続)に器具入力容量9VAが最大何台接続可能か知りたい。

$$260\text{VA} \div (9\text{VA} \times 1.2) = 24.074 \dots \Rightarrow 24\text{台}$$

最大24台まで接続可能

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-CD001W	×	DOL-3764XS	×	DDL-3966YBE	JG	DSY-4049AT	F1
DDL-CD002W	×	DOL-3764XW	×	DDL-3966YBG	JG	DSY-4049ATG	FG1
DDL-CD003W	×	DOL-3765XB	G	DDL-3966YWE	JG	DSY-4049WT	F1
DDL-CD004W	×	DOL-3765XS	G	DDL-3966YWG	JG	DSY-4049WTG	FG1
DDL-CD005W	×	DOL-3765XW	G	DOL-3972YWE	JG	DSY-4049YT	F1
DDL-CD006W	×	DOL-3766XB	G	DOL-3972YWG	JG	DSY-4049YTG	FG1
DSL-CD201W	×	DOL-3766XS	G	DOL-4009YB	×	DSY-4050AT	F1
DSL-CD202W	×	DOL-3767XB	G	DOL-4009YS	×	DSY-4050ATG	FG1
DSL-CD203W	×	DOL-3767XS	G	DOL-4009YW	×	DSY-4050WT	F1
DSL-CD204W	×	DOL-3768XB	G	DOL-4010YB	I	DSY-4050WTG	FG1
DSL-CD205W	×	DOL-3768XS	G	DOL-4010YS	I	DSY-4050YT	F1
DSL-CD206W	×	DBL-3858WW	C	DOL-4010YW	I	DSY-4050YTG	FG1
DDL-131AW	A	DBL-3858YW	C	DOL-4017YB	G	DOL-4054YB	A1
DDL-131WW	A	DBL-3859WW	C	DOL-4017YS	G	DOL-4054YS	A1
DDL-131YW	A	DBL-3859YW	C	DOL-4018YB	×	DOL-4055YB	×
DDL-132AW	A	DDL-3860WW	G	DOL-4018YS	×	DOL-4055YS	×
DDL-132WW	A	DDL-3860YW	G	DOL-4019YB	G	DOL-4056YB	A1
DDL-132YW	A	DDL-3874YW	I	DOL-4019YS	G	DOL-4056YS	A1
DDL-3049YBE	B	DSL-3883YBE	JG	DOL-4020YB	G	DOL-4070YB	A
DDL-3049YBG	BG	DSL-3883YWE	JG	DOL-4020YS	G	DOL-4070YS	A
DDL-3049YWE	B	DSL-3884YBE	JG	DOL-4021YB	G	DOL-4070YW	A
DDL-3049YWG	BG	DSL-3884YWE	JG	DOL-4021YS	G	DOL-4073YB	×
DSL-3659YBE	JG	DSY-3901AT	G	DOL-4039YB	G	DOL-4073YS	×
DSL-3659YBG	JG	DSY-3901WT	G	DOL-4039YS	G	DOL-4073YW	×
DSL-3659YWF	JG	DSY-3901YT	G	DOL-4040YB	×	DOL-4074YB	B
DSL-3659YWG	JG	DSY-3902AT	G	DOL-4040YS	×	DOL-4074YS	B
DSL-3660YBE	JG	DSY-3902WT	G	DSY-4043AT	E	DOL-4074YW	B
DSL-3660YBG	JG	DSY-3902YT	G	DSY-4043WT	E	DOL-4079YB	×
DSL-3660YWF	JG	DSY-3903AT	G	DSY-4043YT	E	DOL-4079YS	×
DSL-3660YWG	JG	DSY-3903WT	G	DSY-4044AT	E	DOL-4079YW	×
DCL-3712WWE	I	DSY-3903YT	G	DSY-4044WT	E	DDL-4089WW	G1
DCL-3712YWE	I	DSY-3904AT	G	DSY-4044YT	E	DDL-4089YW	G1
DOL-3733XB	G	DSY-3904WT	G	DSY-4045AT	E	DDL-4092AW	B
DOL-3733XW	G	DSY-3904YT	G	DSY-4045WT	E	DDL-4092AWG	BG
DDL-3760WB	G	DSL-3961YBE	JG	DSY-4045YT	E	DDL-4092WW	B
DDL-3760WW	G	DSL-3961YWE	JG	DSY-4046AT	E	DDL-4092YW	B
DDL-3760YB	G	DSL-3962YBE	JG	DSY-4046WT	E	DDL-4092YWG	BG
DDL-3760YW	G	DSL-3962YWE	JG	DSY-4046YT	E	DDL-4093AW	B
DOL-3761YBF	JG	DSL-3963YBE	JG	DSY-4047AT	F1	DDL-4093AWG	BG
DOL-3761YBG	JG	DSL-3963YBG	JG	DSY-4047ATG	FG1	DDL-4093WW	B
DOL-3761YSF	JG	DSL-3963YWE	JG	DSY-4047WT	F1	DDL-4093YW	B
DOL-3761YSG	JG	DSL-3963YWG	JG	DSY-4047WTG	FG1	DDL-4093YWG	BG
DOL-3761YW	JG	DSL-3964YBE	JG	DSY-4047YT	F1	DDL-4094AW	B
DOL-3761YWG	JG	DSL-3964YBG	JG	DSY-4047YTG	FG1	DDL-4094AWG	BG
DOL-3762YBF	×	DSL-3964YWE	JG	DSY-4048AT	F1	DDL-4094WW	B
DOL-3762YSF	×	DSL-3964YWG	JG	DSY-4048ATG	FG1	DDL-4094WWG	BG
DOL-3762YW	×	DDL-3965YBE	JG	DSY-4048WT	F1	DDL-4094YW	B
DOL-3763YBF	JG	DDL-3965YBG	JG	DSY-4048WTG	FG1	DDL-4094YWG	BG
DOL-3763YSF	JG	DDL-3965YWE	JG	DSY-4048YT	F1	DDL-4245FW	×
DOL-3764XB	×	DDL-3965YWG	JG	DSY-4048YTG	FG1	DDL-4246FW	×

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-4251AW	B	DOL-4369WW	G	DSY-4394AW	L	DSY-4430YW	L/2
DDL-4251AWG	BG	DOL-4370WW	G	DSY-4394AWG	LG	DSY-4430YWG	LG/2
DDL-4251WW	B	DOL-4371WW	G	DSY-4394WW	L	DOL-4432YB	B
DDL-4251YW	B	DOL-4372WW	G	DSY-4394WWG	LG	DOL-4432YBG	BG
DDL-4251YWG	BG	DOL-4373WW	G	DSY-4394YB	L	DOL-4432YS	B
DOL-4321YB	A	DOL-4374WW	G2	DSY-4394YBG	LG	DOL-4432YSG	BG
DOL-4321YS	A	DOL-4375XB	G	DSY-4394YW	L	DOL-4432YW	B
DOL-4321YW	A	DOL-4375XW	G	DSY-4394YWG	LG	DOL-4432YWG	BG
DOL-4322YB	×	DOL-4376XB	G	DDL-4395FB	M	DDL-4434AW	B
DOL-4322YS	×	DSL-4380YW	G	DDL-4395FBG	MG	DDL-4434AWG	BG
DOL-4322YW	×	DSL-4381YW	G	DDL-4395FW	M	DDL-4434WW	B
DOL-4324YB	G1	DSL-4382YW	G	DDL-4395FWG	MG	DDL-4434WWG	BG
DOL-4324YS	G1	DSL-4383YW	G	DDL-4396FB	M	DDL-4434YW	B
DOL-4324YW	G1	DSL-4384YW	G	DDL-4396FW	M	DDL-4434YWG	BG
DSY-4344ATE	G	DSL-4385YW	G	DDL-4397FB	M	DDL-4435ABG	BG
DSY-4344WTE	G	DSL-4386YW	G	DDL-4397FW	M	DDL-4435AW	B
DSY-4344YTE	G	DSL-4387YW	G	DOL-4406YB	A1	DDL-4435AWG	BG
DSY-4345ATE	G	DSL-4388YW	×	DOL-4406YS	A1	DDL-4435WBG	BG
DSY-4345WTE	G	DSY-4390AW	D	DOL-4406YW	A1	DDL-4435WW	B
DSY-4345YTE	G	DSY-4390AWG	DG	DOL-4407YB	×	DDL-4435WWG	BG
DSY-4346ATE	G	DSY-4390WW	D	DOL-4407YS	×	DDL-4435YB	B
DSY-4346WTE	G	DSY-4390WWG	DG	DOL-4407YW	×	DDL-4435YBG	BG
DSY-4346YTE	G	DSY-4390YB	D	DSY-4426AW	D	DDL-4435YW	B
DSY-4347ATE	G	DSY-4390YBG	DG	DSY-4426AWG	DG	DDL-4435YWG	BG
DSY-4347WTE	G	DSY-4390YW	D	DSY-4426WW	D	DDL-4436ABG	BG
DSY-4347YTE	G	DSY-4390YWG	DG	DSY-4426WWG	DG	DDL-4436AW	B
DBL-4361WW	G	DSY-4391AW	D	DSY-4426YW	D	DDL-4436AWG	BG
DBL-4361YW	G	DSY-4391AWG	DG	DSY-4426YWG	DG	DDL-4436WBG	BG
DBL-4362WW20	×	DSY-4391WW	D	DSY-4427AW	D	DDL-4436WW	B
DBL-4362WW25	G	DSY-4391WWG	DG	DSY-4427AWG	DG	DDL-4436WWG	BG
DBL-4362WW35	G1	DSY-4391YB	D	DSY-4427WW	D	DDL-4436YB	B
DBL-4362YW20	×	DSY-4391YBG	DG	DSY-4427WWG	DG	DDL-4436YBG	BG
DBL-4362YW25	G	DSY-4391YW	D	DSY-4427YW	D	DDL-4436YW	B
DBL-4362YW35	G1	DSY-4391YWG	DG	DSY-4427YWG	DG	DDL-4436YWG	BG
DBL-4363WW	G	DSY-4392AW	D	DSY-4428AW	L	DDL-4439YW	B
DBL-4363YW	G	DSY-4392AWG	DG	DSY-4428AWG	LG	DDL-4439YWG	BG
DBL-4364WW20	×	DSY-4392WW	D	DSY-4428WW	L	DDL-4440YW	B
DBL-4364WW25	G	DSY-4392WWG	DG	DSY-4428WWG	LG	DDL-4440YWG	BG
DBL-4364WW35	G1	DSY-4392YB	D	DSY-4428YW	L	DOL-4441YB	G
DBL-4364YW20	×	DSY-4392YBG	DG	DSY-4428YWG	LG	DOL-4441YS	G
DBL-4364YW25	G	DSY-4392YW	D	DSY-4429AW	L	DBL-4454WW	G2
DBL-4364YW35	G1	DSY-4392YWG	DG	DSY-4429AWG	LG	DBL-4454YW	G2
DBL-4365WW	G	DSY-4393AW	L	DSY-4429WW	L	DBL-4455WW	G2
DBL-4365YW	G	DSY-4393AWG	LG	DSY-4429WWG	LG	DBL-4455YW	G2
DBL-4366WW20	×	DSY-4393WW	L	DSY-4429YW	L	DSL-4458YW	G
DBL-4366WW25	G2	DSY-4393WWG	LG	DSY-4429YWG	LG	DSL-4459YW	G
DBL-4366WW35	G2	DSY-4393YB	L	DSY-4430AW	L/2	DSL-4460YW	G/2
DBL-4366YW20	×	DSY-4393YBG	LG	DSY-4430AWG	LG/2	DOL-4461YW	B
DBL-4366YW25	G2	DSY-4393YW	L	DSY-4430WW	L/2	DOL-4461YWG	BG
DBL-4366YW35	G2	DSY-4393YWG	LG	DSY-4430WWG	LG/2	DOL-4462YB	B

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DOL-4462YBG	BG	DDL-4479FWG	MG	DSY-4509FW	M/2	DSY-4540YS	×
DOL-4462YW	B	DBL-4482WW	G2	DSY-4510FW	M/2	DSY-4541AS	×
DOL-4462YWG	BG	DBL-4482YW	G2	DSY-4514FW	×	DSY-4541LS	×
DBL-4466WW	G	DBL-4483WW	G2	DSY-4515FW	×	DSY-4541NS	×
DBL-4466YW	G	DBL-4483YW	G2	DSY-4516FW	×	DSY-4541WS	×
DBL-4467WW20	×	DDL-4484YW	G1	DSY-4517AW	D	DSY-4541YS	×
DBL-4467WW25	G	DDL-4485YW	×	DSY-4517AWG	DG	DSY-4542AS	×
DBL-4467WW35	G1	DBL-4486WW	G	DSY-4517WW	D	DSY-4542LS	×
DBL-4467YW20	×	DBL-4486YW	G	DSY-4517WWG	DG	DSY-4542NS	×
DBL-4467YW25	G	DBL-4487WW20	×	DSY-4517YW	D	DSY-4542WS	×
DBL-4467YW35	G1	DBL-4487WW25	G	DSY-4517YWG	DG	DSY-4542YS	×
DBL-4468WW20	×	DBL-4487WW35	G1	DSY-4518AW	D	DSY-4543AS	×
DBL-4468WW25	G2	DBL-4487YW20	×	DSY-4518AWG	DG	DSY-4543LS	×
DBL-4468WW35	G2	DBL-4487YW25	G	DSY-4518WW	D	DSY-4543NS	×
DBL-4468YW20	×	DBL-4487YW35	G1	DSY-4518WWG	DG	DSY-4543WS	×
DBL-4468YW25	G2	DBL-4488WW20	×	DSY-4518YW	D	DSY-4543YS	×
DBL-4468YW35	G2	DBL-4488WW25	G	DSY-4518YWG	DG	DSY-4544AS	×
DBL-4469WW20	×	DBL-4488WW35	G1	DSY-4519AW	L	DSY-4544LS	×
DBL-4469WW25	G2	DBL-4488YW20	×	DSY-4519AWG	LG	DSY-4544NS	×
DBL-4469WW35	G2	DBL-4488YW25	G	DSY-4519WW	L	DSY-4544WS	×
DBL-4469YW20	×	DBL-4488YW35	G1	DSY-4519WWG	LG	DSY-4544YS	×
DBL-4469YW25	G2	DDL-4496AB	×	DSY-4519YW	L	DDL-4545AW	×
DBL-4469YW35	G2	DDL-4496AS	×	DSY-4519YWG	LG	DDL-4545WW	×
DBL-4470WW20	×	DDL-4496AW	×	DSY-4520AW	L	DDL-4545YB	×
DBL-4470WW25	G2	DDL-4496WW	×	DSY-4520AWG	LG	DDL-4545YS	×
DBL-4470WW35	G2	DDL-4496YB	×	DSY-4520WW	L	DDL-4545YW	×
DBL-4470YW20	×	DDL-4496YS	×	DST-4520WWG	LG	DDL-4546AW	×
DBL-4470YW25	G2	DDL-4496YW	×	DSY-4520YW	L	DDL-4546WW	×
DBL-4470YW35	G2	DDL-4497AB	×	DSY-4520YWG	LG	DDL-4546YB	×
DBL-4471WW20	×	DDL-4497AS	×	DSY-4521FW	M	DDL-4546YS	×
DBL-4471WW25	G2	DDL-4497AW	×	DSY-4521FWG	MG	DDL-4546YW	×
DBL-4471WW35	G2	DDL-4497WW	×	DSY-4522FW	N	DSY-4547FW	D
DBL-4471YW20	×	DDL-4497YB	×	DSY-4522FWG	NG	DSY-4548FW	D
DBL-4471YW25	G2	DDL-4497YS	×	DSY-4523FW	M/2	DSY-4549FW	L
DBL-4471YW35	G2	DDL-4497YW	×	DSY-4523FWG	MG/2	DSY-4550FW	L
DBL-4472WW20	×	DDL-4498AW	×	DSY-4524FW	N/2	DSY-4551FW	L/2
DBL-4472WW25	G2	DDL-4498WW	×	DSY-4524FWG	NG/2	DSY-4552FW	D
DBL-4472WW35	G2	DDL-4498YW	×	DWP-4535ATE	G	DSY-4552FWG	DG
DBL-4472YW20	×	DOL-4499YB	A1	DWP-4535WTE	G	DSY-4553FW	L
DBL-4472YW25	G2	DOL-4499YS	A1	DWP-4535YTE	G	DSY-4553FWG	DG
DBL-4472YW35	G2	DSY-4503FW	M	DWP-4536ATE	G	DSY-4554FW	L
DBL-4473WW20	×	DSY-4503FWG	MG	DWP-4536WTE	G	DSY-4554FWG	DG
DBL-4473WW25	G2	DSY-4504FW	M	DWP-4536YTE	G	DSY-4555FW	L
DBL-4473WW35	G2	DSY-4504FWG	MG	DWP-4537ATE	G	DSY-4555FWG	LG
DBL-4473YW20	×	DSY-4505FW	M/2	DWP-4537WTE	G	DSY-4556FW	L
DBL-4473YW25	G2	DSY-4505FWG	MG/2	DWP-4537YTE	G	DSY-4556FWG	LG
DBL-4473YW35	G2	DSY-4506FW	M/2	DSY-4540AS	×	DSY-4557ATE	G1
DDL-4479FB	M	DSY-4506FWG	MG/2	DSY-4540LS	×	DSY-4557WTE	G1
DDL-4479FBG	MG	DSY-4507FW	M	DSY-4540NS	×	DSY-4557YTE	G1
DDL-4479FW	M	DSY-4508FW	M	DSY-4540WS	×	DSY-4565FW	L

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-4566FW	L	DSY-4633YBG	LG	DOL-4668YB	×	DDL-4752AW	B
DSY-4567FW	L	DSY-4633YW	L	DOL-4668YS	×	DDL-4752AWG	BG
DSY-4568FW	L	DSY-4633YWG	LG	DOL-4670YB	×	DDL-4752WW	B
DDL-4569FB	B	DSY-4634AT	H	DOL-4670YS	×	DDL-4752YBG	BG
DDL-4569FBG	BG	DSY-4634ATG	DG	DOL-4672YB	G	DDL-4752YW	B
DDL-4569FW	B	DSY-4634WT	H	DOL-4672YS	G	DDL-4752YWG	BG
DDL-4569FWG	BG	DSY-4634WTG	DG	DOL-4674YB	×	DDL-4754AW	B
DDL-4570FB	B	DSY-4634YT	H	DOL-4674YS	×	DDL-4754AWG	BG
DDL-4570FBG	BG	DSY-4634YTG	DG	DDL-4680FW	M	DDL-4754WW	B
DDL-4570FW	B	DSY-4635AT	H	DDL-4681FW	M	DDL-4754YW	B
DDL-4570FWG	BG	DSY-4635ATG	DG	DDL-4681FWG	MG	DDL-4754YWG	BG
DDL-4573FW	B	DSY-4635WT	H	D99-4685	G	DDL-4755AW	B
DDL-4574FW	B	DSY-4635WTG	DG	D99-4686	G	DDL-4755AWG	BG
DDL-4574FWG	BG	DSY-4635YT	H	DDL-4687FW	M	DDL-4755WW	B
DOL-4587YB	A1	DSY-4635YTG	DG	DDL-4688FW	M	DDL-4755YW	B
DOL-4587YS	A1	DSY-4636AT	H	DDL-4688FWG	MG	DDL-4755YWG	BG
DOL-4587YW	A1	DSY-4636ATG	DG	DDL-4700YW	G	DDL-4759ABG	BG
DOL-4588YS	A1	DSY-4636WT	H	DSL-4704AW	A	DDL-4759AW	B
DOL-4589YB	×	DSY-4636WTG	DG	DSL-4704WW	A	DDL-4759AWG	BG
DOL-4589YS	×	DSY-4636YT	H	DSL-4704YW	A	DDL-4759WBG	BG
DOL-4589YW	×	DSY-4636YTG	DG	DSL-4705AW	A	DDL-4759WWG	BG
DOL-4590YS	×	DSY-4637AT	H	DSL-4705WW	A	DDL-4759YB	B
DOL-4591YS	A1	DSY-4637ATG	DG	DSL-4705YW	A	DDL-4759YBG	BG
DOL-4592YS	×	DSY-4637WT	H	DSL-4706AW	A/2	DDL-4759YW	B
DOL-4599YB	A1	DSY-4637WTG	DG	DSL-4706WW	A/2	DDL-4759YWG	BG
DOL-4599YS	A1	DSY-4637YT	H	DSL-4706YW	A/2	DDL-4760ABG	BG
DOL-4599YW	A1	DSY-4637YTG	DG	DSL-4707AW	A	DDL-4760AW	B
DOL-4600YS	A1	DSY-4638AT	H	DSL-4707WW	A	DDL-4760AWG	BG
DOL-4601YB	×	DSY-4638ATG	DG	DSL-4707YB	A	DDL-4760WBG	BG
DOL-4601YS	×	DSY-4638WT	H	DSL-4707YW	A	DDL-4760WWG	BG
DOL-4601YW	×	DSY-4638WTG	DG	DSL-4708AW	A	DDL-4760YB	B
DOL-4602YS	×	DSY-4638YT	H	DSL-4708WW	A	DDL-4760YBG	BG
DOL-4607AB	B1	DSY-4638YTG	DG	DSL-4708YB	A	DDL-4760YW	B
DOL-4607AS	B1	DBL-4639FT	×	DSL-4708YW	A	DDL-4760YWG	BG
DOL-4607NB	B1	DBL-4639FW	×	DSL-4709AW	A/2	DDL-4761AW	B
DOL-4607NS	B1	DBL-4640FT	×	DSL-4709WW	A/2	DDL-4761AWG	BG
DOL-4607YB	B1	DBL-4640FW	×	DSL-4709YW	A/2	DDL-4761WW	B
DOL-4607YS	B1	DBL-4641FT	×	DSL-4716FW	M	DDL-4761WWG	BG
DOL-4608AS	B1	DBL-4641FW	×	DSL-4716FWG	MG	DDL-4761YW	B
DOL-4608NS	B1	DSL-4642YB	G	DSL-4717FW	M	DDL-4761YWG	BG
DOL-4608YS	B1	DSL-4642YW	G	DSL-4717FWG	MG	DDL-4762AW	B
DSY-4631YB	D	DDL-4645AW	×	DSL-4718FW	M/2	DDL-4762AWG	BG
DSY-4631YBG	DG	DDL-4645WW	×	DSL-4718FWG	MG/2	DDL-4762WW	B
DSY-4631YW	D	DDL-4645YW	×	DSL-4719FW	M	DDL-4762WWG	BG
DSY-4631YWG	DG	DDL-4646AW	×	DSL-4719FWG	MG	DDL-4762YW	B
DSY-4632YB	D	DDL-4646WW	×	DSL-4720FW	M	DDL-4762YWG	BG
DSY-4632YBG	DG	DDL-4646YW	×	DSL-4720FWG	MG	DDL-4763AW	I
DSY-4632YW	D	DDL-4647AW	×	DSL-4721FW	M/2	DDL-4763WW	I
DSY-4632YWG	DG	DDL-4647WW	×	DSL-4721FWG	MG/2	DDL-4763YW	I
DSY-4633YB	L	DDL-4647YW	×	DDL-4752ABG	BG	DDL-4764WW	G

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-4764YW	G	DDL-4785YBG	BG	DDL-4790YWG	BG	DOL-4827YB	B1
DDL-4765WW	G	DDL-4785YW	B	DOL-4791YB	A1/2	DOL-4827YBG	BG1
DDL-4765YW	G	DDL-4785YWG	BG	DOL-4791YS	A1/2	DOL-4827YS	B1
DDL-4766WW	G	DDL-4786ABG	BG	DOL-4800WW	G	DOL-4827YSG	BG1
DDL-4766YW	G	DDL-4786AW	B	DOL-4801WW	G2	DOL-4827YW	B1
DEG-4767WW	×	DDL-4786AWG	BG	DOL-4802WW	G2	DOL-4827YWG	BG1
DEG-4767WWE	×	DDL-4786WBG	BG	DOL-4803WW	G	DDL-4828AW	I1
DEG-4768WW	×	DDL-4786WWG	BG	DOL-4804WW	G2	DDL-4828WW	I1
DEG-4768WWE	×	DDL-4786YBG	BG	DOL-4805WW	G2	DDL-4828YW	I1
DDL-4770AW	B	DDL-4786YW	B	DDL-4806AW	B	DDL-4829AW	A1
DDL-4770AWG	BG	DDL-4786YWG	BG	DDL-4806AWG	BG	DDL-4829AWE	I1
DDL-4770YW	B	DDL-4787ABG	BG	DDL-4806WW	B	DDL-4829WW	A1
DDL-4770YWG	BG	DDL-4787AW	B	DDL-4806YW	B	DDL-4829WWE	I1
DDL-4772AW	B	DDL-4787AWG	BG	DDL-4806YWG	BG	DDL-4829YW	A1
DDL-4772AWG	BG	DDL-4787WBG	BG	DDL-4807AW	B	DDL-4829YWE	I1
DDL-4772YW	B	DDL-4787WWG	BG	DDL-4807WW	B	DSL-4832YT	JG
DDL-4772YWG	BG	DDL-4787YBG	BG	DDL-4807YW	B	DSL-4832YTG	JG
DDL-4774FW	M	DDL-4787YW	B	DDL-4808FB	M	DSL-4833YT	JG
DSY-4776AT	G1	DDL-4787YWG	BG	DDL-4808FBG	MG	DSL-4833YTG	JG
DSY-4776WT	G1	DDL-4788ABG	BG	DDL-4808FW	M	DSL-4834YT	JG
DSY-4776YT	G1	DDL-4788AW	B	DDL-4808FWG	MG	DSL-4834YTG	JG
DSY-4777AT	E	DDL-4788AWG	BG	DDL-4809FB	M	DSL-4835YT	JG
DSY-4777WT	E	DDL-4788WBG	BG	DDL-4809FBG	MG	DSL-4835YTG	JG
DSY-4777YT	E	DDL-4788WWG	BG	DDL-4809FW	M	DSL-4836YB	B
DSY-4778AT	F1	DDL-4788YBG	BG	DDL-4809FWG	MG	DSL-4836YW	B
DSY-4778ATG	FG1	DDL-4788YW	B	DDL-4810FB	M	DSL-4837YB	B
DSY-4778WT	F1	DDL-4788YWG	BG	DDL-4810FBG	MG	DSL-4837YW	B
DSY-4778WTG	FG1	DDL-4789AB	B	DDL-4810FW	M	DSL-4838YW	B/2
DSY-4778YT	F1	DDL-4789ABG	BG	DDL-4810FWG	MG	DOL-4839YB	I
DSY-4778YTG	FG1	DDL-4789AW	B	DDL-4811FB	M	DOL-4839YW	I
DSL-4780AB	G	DDL-4789AWG	BG	DDL-4811FBG	MG	DSY-4842AW	E
DSL-4780AW	G	DDL-4789WB	B	DDL-4811FW	M	DSY-4842WW	E
DSL-4780WB	G	DDL-4789WBG	BG	DDL-4811FWG	MG	DSY-4842YW	E
DSL-4780WW	G	DDL-4789WW	B	DDL-4812FB	M	DSY-4843AW	E
DSL-4780YB	G	DDL-4789WWG	BG	DDL-4812FW	M	DSY-4843WW	E
DSL-4780YW	G	DDL-4789YB	B	DDL-4813FB	M	DSY-4843YW	E
DSL-4781AB	G	DDL-4789YBG	BG	DDL-4813FBG	MG	DSY-4844AW	E
DSL-4781AW	G	DDL-4789YW	B	DDL-4813FW	M	DSY-4844WW	E
DSL-4781WB	G	DDL-4789YWG	BG	DDL-4813FWG	MG	DSY-4844YW	E
DSL-4781WW	G	DDL-4790AB	B	DDL-4814FW	M	DSY-4845AW	E
DSL-4781YB	G	DDL-4790ABG	BG	DDL-4815FW	M	DSY-4845WW	E
DSL-4781YW	G	DDL-4790AW	B	DDL-4816FW	M	DSY-4845YW	E
DSL-4782AW	G	DDL-4790AWG	BG	DDL-4816FWG	MG	DSY-4846AW	F1
DSL-4782WW	G	DDL-4790WB	B	DOL-4824YB	A	DSY-4846AWG	FG1
DSL-4782YW	G	DDL-4790WBG	BG	DOL-4824YS	A	DSY-4846WW	F1
DDL-4785ABG	BG	DDL-4790WW	B	DOL-4824YW	A	DSY-4846WWG	FG1
DDL-4785AW	B	DDL-4790WWG	BG	DOL-4825YB	A	DSY-4846YW	F1
DDL-4785AWG	BG	DDL-4790YB	B	DOL-4825YS	A	DSY-4846YWG	FG1
DDL-4785WBG	BG	DDL-4790YBG	BG	DOL-4826YB	A	DSY-4847AW	F1
DDL-4785WWG	BG	DDL-4790YW	B	DOL-4826YS	A	DSY-4847AWG	FG1

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-4847WW	F1	DWP-4881WT	*	DDL-4909FW	M	DSY-4929AWG	DG
DSY-4847WWG	FG1	DWP-4881YT	*	DDL-4910FW	M	DSY-4929WW	D
DSY-4847YW	F1	DWP-4882AT	*	DDL-4911YW	B	DSY-4929WWG	DG
DSY-4847YWG	FG1	DWP-4882WT	*	DDL-4912YW	B	DSY-4929YW	D
DSY-4848AW	F1	DWP-4882YT	*	DDL-4913YW	B	DSY-4929YWG	DG
DSY-4848AWG	FG1	DWP-4883AT	*	DDL-4913YWG	BG	DSY-4930AW	D
DSY-4848WW	F1	DWP-4883WT	*	DDL-4914YB	B	DSY-4930AWG	DG
DSY-4848WWG	FG1	DWP-4883YT	*	DDL-4914YBG	BG	DSY-4930WW	D
DSY-4848YW	F1	DSY-4884AW	C	DDL-4914YW	B	DSY-4930WWG	DG
DSY-4848YWG	FG1	DSY-4884WW	C	DDL-4914YWG	BG	DSY-4930YW	D
DSY-4849AW	F1	DSY-4884YW	C	DDL-4917AW	B1	DSY-4930YWG	DG
DSY-4849AWG	FG1	DSY-4885AW	C	DDL-4917WW	B1	DSY-4931AW	×
DSY-4849WW	F1	DSY-4885WW	C	DDL-4917YW	B1	DSY-4931WW	×
DSY-4849WWG	FG1	DSY-4885YW	C	DDL-4918AW	B1	DSY-4931YW	×
DSY-4849YW	F1	DSY-4886AW	C	DDL-4918AWG	BG1	DSY-4932AW	×
DSY-4849YWG	FG1	DSY-4886WW	C	DDL-4918WW	B1	DSY-4932WW	×
DSY-4850YW	B	DSY-4886YW	C	DDL-4918WWG	BG1	DSY-4932YW	×
DSY-4850YWG	BG	DSY-4887AW	C	DDL-4918YW	B1	DSY-4933AW	×
DDL-4857AW	A	DSY-4887WW	C	DDL-4918YWG	BG1	DSY-4933WW	×
DDL-4857YW	A	DSY-4887YW	C	DDL-4920ABG	BG1	DSY-4933YW	×
DDL-4858AW	A	DSY-4888AW	C	DDL-4920AW	B1	DSY-4934AW	×
DDL-4858YW	A	DSY-4888WW	C	DDL-4920AWG	BG1	DSY-4934WW	×
DWP-4860ATE	*	DSY-4888YW	C	DDL-4920WBG	BG1	DSY-4934YW	×
DWP-4860WTE	*	DSL-4895YW	I	DDL-4920WW	B1	DSY-4935FW	D
DWP-4860YTE	*	DSL-4896YW	I	DDL-4920WWG	BG1	DSY-4935FWG	DG
DWP-4861ATE	*	DSL-4897YW	I/2	DDL-4920YBG	BG1	DSY-4936FW	D
DWP-4861WTE	*	DSL-4898YB	A1	DDL-4920YW	B1	DSY-4936FWG	DG
DWP-4861YTE	*	DSL-4898YW	A1	DDL-4920YWG	BG1	DSY-4937FW	D
DWP-4862ATE	*	DSL-4899YB	A1	DSL-4922YW	B	DSY-4937FWG	DG
DWP-4862WTE	*	DSL-4899YW	A1	DSL-4923YW	B	DSY-4938FW	D
DWP-4862YTE	*	DSL-4900YB	B1	DSL-4924YW	B/2	DSY-4938FWG	DG
DWP-4863ATE	*	DSL-4900YW	B1	DSY-4926AW	D	DSY-4939FW	×
DWP-4863WTE	*	DSL-4901YB	B1	DSY-4926AWG	DG	DSY-4940FW	×
DWP-4863YTE	*	DSL-4901YBG	BG1	DSY-4926WW	D	DSY-4941FW	×
DWP-4864ATE	*	DSL-4901YW	B1	DSY-4926WWG	DG	DSY-4942FW	×
DWP-4864WTE	*	DSL-4901YWG	BG1	DSY-4926YW	D	DSY-4943FW	M
DWP-4864YTE	*	DSL-4902YB	B1	DSY-4926YWG	DG	DSY-4943FWG	MG
DWP-4865ATE	*	DSL-4902YBG	BG1	DSY-4927AW	D	DSY-4944FW	M
DWP-4865WTE	*	DSL-4902YW	B1	DSY-4927AWG	DG	DSY-4944FWG	MG
DWP-4865YTE	*	DSL-4902YWG	BG1	DSY-4927WW	D	DSY-4945FW	M
DWP-4878AT	*	DDL-4903AW	O	DSY-4927WWG	DG	DSY-4945FWG	MG
DWP-4878WT	*	DDL-4903WW	O	DSY-4927YW	D	DSY-4946FW	M
DWP-4878YT	*	DDL-4903YW	O	DSY-4927YWG	DG	DSY-4946FWG	MG
DWP-4879AT	*	DDL-4904AW	O	DSY-4928AW	D	DSY-4947FW	×
DWP-4879WT	*	DDL-4904WW	O	DSY-4928AWG	DG	DSY-4948FW	×
DWP-4879YT	*	DDL-4904YW	O	DSY-4928WW	D	DSY-4949FW	×
DWP-4880AT	*	DDL-4907FW	M	DSY-4928WWG	DG	DSY-4950FW	×
DWP-4880WT	*	DDL-4907FWG	MG	DSY-4928YW	D	DOL-4951WW	G
DWP-4880YT	*	DDL-4908FW	M	DSY-4928YWG	DG	DOL-4952WW	G2
DWP-4881AT	*	DDL-4908FWG	MG	DSY-4929AW	D	DOL-4953WW	G2

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DOL-4954WW	G	DDL-5002WWG	BG	DDL-5005YWG	BG	DDL-5013AB	B
DEG-4957WW	×	DDL-5002YB	B	DDL-5006AW	B	DDL-5013ABG	BG
DEG-4957WWE	×	DDL-5002YBG	BG	DDL-5006WW	B	DDL-5013AT	B
DEG-4958WW	×	DDL-5002YS	B	DDL-5006YW	B	DDL-5013ATG	BG
DEG-4958WWE	×	DDL-5002YSG	BG	DDL-5007ABG	BG	DDL-5013AW	B
DDL-4961YB	G	DDL-5002YW	B	DDL-5007ASG	BG	DDL-5013AWG	BG
DDL-4961YW	G	DDL-5002YWG	BG	DDL-5007AW	B	DDL-5013WB	B
DOL-4962YB	×	DDL-5003AB	B	DDL-5007AWG	BG	DDL-5013WBG	BG
DOL-4962YS	×	DDL-5003ABG	BG	DDL-5007WB	B	DDL-5013WT	B
DOL-4962YW	×	DDL-5003AW	B	DDL-5007WBG	BG	DDL-5013WTG	BG
DOL-4965WW	G	DDL-5003AWG	BG	DDL-5007WS	B	DDL-5013WW	B
DOL-4965YW	G	DDL-5003WW	B	DDL-5007WSG	BG	DDL-5013WWG	BG
DOL-4968YB	×	DDL-5003WWG	BG	DDL-5007WW	B	DDL-5013YB	B
DOL-4968YS	×	DDL-5003YB	B	DDL-5007WWG	BG	DDL-5013YBG	BG
DOL-4968YW	×	DDL-5003YBG	BG	DDL-5007YB	B	DDL-5013YT	B
DDL-4971ABG	BG1	DDL-5003YW	B	DDL-5007YBG	BG	DDL-5013YTG	BG
DDL-4971AW	B1	DDL-5003YWG	BG	DDL-5007YS	B	DDL-5013YW	B
DDL-4971AWG	BG1	DDL-5004AB	B	DDL-5007YSG	BG	DDL-5013YWG	BG
DDL-4971WBG	BG1	DDL-5004ABG	BG	DDL-5007YW	B	DDL-5014YB	B
DDL-4971WW	B1	DDL-5004AS	B	DDL-5007YWG	BG	DDL-5014YT	B
DDL-4971WWG	BG1	DDL-5004ASG	BG	DDL-5008AW	B	DDL-5014YW	B
DDL-4971YBG	BG1	DDL-5004AW	B	DDL-5008AWG	BG	DDL-5016YB	B
DDL-4971YW	B1	DDL-5004AWG	BG	DDL-5008WW	B	DDL-5016YT	B
DDL-4971YWG	BG1	DDL-5004WB	B	DDL-5008WWG	BG	DDL-5016YW	B
DSL-4997YW	I	DDL-5004WBG	BG	DDL-5008YW	B	DDL-5021ABG	BG
DSL-4998YW	I	DDL-5004WS	B	DDL-5008YWG	BG	DDL-5021AW	B
DSL-4999YW	I/2	DDL-5004WSG	BG	DDL-5009AW	B	DDL-5021AWG	BG
DDL-5001AB	B	DDL-5004WW	B	DDL-5009AWG	BG	DDL-5021WBG	BG
DDL-5001ABG	BG	DDL-5004WWG	BG	DDL-5009WW	B	DDL-5021WW	B
DDL-5001AW	B	DDL-5004YB	B	DDL-5009WWG	BG	DDL-5021WWG	BG
DDL-5001AWG	BG	DDL-5004YBG	BG	DDL-5009YW	B	DDL-5021YB	B
DDL-5001WB	B	DDL-5004YS	B	DDL-5009YWG	BG	DDL-5021YBG	BG
DDL-5001WBG	BG	DDL-5004YSG	BG	DDL-5011AB	B	DDL-5021YW	B
DDL-5001WW	B	DDL-5004YW	B	DDL-5011ABG	BG	DDL-5021YWG	BG
DDL-5001WWG	BG	DDL-5004YWG	BG	DDL-5011AT	B	DDL-5023ABG	BG
DDL-5001YB	B	DDL-5005ABG	BG	DDL-5011ATG	BG	DDL-5023AW	B
DDL-5001YBG	BG	DDL-5005ASG	BG	DDL-5011AW	B	DDL-5023AWG	BG
DDL-5001YW	B	DDL-5005AW	B	DDL-5011AWG	BG	DDL-5023WBG	BG
DDL-5001YWG	BG	DDL-5005AWG	BG	DDL-5011WB	B	DDL-5023WW	B
DDL-5002AB	B	DDL-5005WB	B	DDL-5011WBG	BG	DDL-5023WWG	BG
DDL-5002ABG	BG	DDL-5005WBG	BG	DDL-5011WT	B	DDL-5023YB	B
DDL-5002AS	B	DDL-5005WS	B	DDL-5011WTG	BG	DDL-5023YBG	BG
DDL-5002ASG	BG	DDL-5005WSG	BG	DDL-5011WW	B	DDL-5023YW	B
DDL-5002AW	B	DDL-5005WW	B	DDL-5011WWG	BG	DDL-5023YWG	BG
DDL-5002AWG	BG	DDL-5005WWG	BG	DDL-5011YB	B	DDL-5101AB	A
DDL-5002WB	B	DDL-5005YB	B	DDL-5011YBG	BG	DDL-5101AW	A
DDL-5002WBG	BG	DDL-5005YBG	BG	DDL-5011YT	B	DDL-5101WB	A
DDL-5002WS	B	DDL-5005YS	B	DDL-5011YTG	BG	DDL-5101WW	A
DDL-5002WSG	BG	DDL-5005YSG	BG	DDL-5011YW	B	DDL-5101YB	A
DDL-5002WW	B	DDL-5005YW	B	DDL-5011YWG	BG	DDL-5101YW	A

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-5102AB	A	DDL-5111AB	A	DDL-5221AW	B	DSL-5238AW	G
DDL-5102AS	A	DDL-5111AT	A	DDL-5221YW	B	DSL-5238YB	G
DDL-5102AW	A	DDL-5111AW	A	DDL-5222AW	B	DSL-5238YW	G
DDL-5102WB	A	DDL-5111WB	A	DDL-5222AWG	BG	DSL-5239AB	B1
DDL-5102WS	A	DDL-5111WT	A	DDL-5222YW	B	DSL-5239AW	B1
DDL-5102WW	A	DDL-5111WW	A	DDL-5222YWG	BG	DSL-5239YB	B1
DDL-5102YB	A	DDL-5111YB	A	DDL-5223AW	B	DSL-5239YW	B1
DDL-5102YS	A	DDL-5111YT	A	DDL-5223AWG	BG	DSL-5240AB	B1
DDL-5102YW	A	DDL-5111YW	A	DDL-5223YW	B	DSL-5240AW	B1
DDL-5103AB	A	DDL-5113AB	A	DDL-5223YWG	BG	DSL-5240YB	B1
DDL-5103AW	A	DDL-5113AT	A	DSY-5226YW	D	DSL-5240YW	B1
DDL-5103WW	A	DDL-5113AW	A	DSY-5227YW	L	DOL-5241YB	B
DDL-5103YB	A	DDL-5113WB	A	DSY-5228YW	L	DOL-5241YBG	BG
DDL-5103YW	A	DDL-5113WT	A	DSY-5229YW	L/2	DOL-5241YS	B
DDL-5104AB	A	DDL-5113WW	A	DWP-5231YSE	G	DOL-5241YSG	BG
DDL-5104AS	A	DDL-5113YB	A	DSY-5232AW	*	DOL-5241YW	B
DDL-5104AW	A	DDL-5113YT	A	DSY-5232AWE	*	DOL-5241YWG	BG
DDL-5104WB	A	DDL-5113YW	A	DSY-5232NW	*	DDL-5242AW	B
DDL-5104WS	A	DDL-5121AB	A	DSY-5232NWE	*	DDL-5242AWG	BG
DDL-5104WW	A	DDL-5121AW	A	DSY-5232YW	*	DDL-5242YW	B
DDL-5104YB	A	DDL-5121WBE	A	DSY-5232YWE	*	DDL-5242YWG	BG
DDL-5104YS	A	DDL-5121WW	A	DSY-5233AW	*	DDL-5243AW	B
DDL-5104YW	A	DDL-5121YB	A	DSY-5233AWE	*	DDL-5243AWG	BG
DDL-5105AB	A	DDL-5121YW	A	DSY-5233NW	*	DDL-5243YW	B
DDL-5105AS	A	DDL-5123AB	A	DSY-5233NWE	*	DDL-5243YWG	BG
DDL-5105AW	A	DDL-5123AW	A	DSY-5233YW	*	DDL-5244AW	B
DDL-5105WB	A	DDL-5123WBE	A	DSY-5233YWE	*	DDL-5244AWG	BG
DDL-5105WS	A	DDL-5123WW	A	DSY-5234AW	*	DDL-5244YW	B
DDL-5105WW	A	DDL-5123YB	A	DSY-5234AWE	*	DDL-5244YWG	BG
DDL-5105YB	A	DDL-5123YW	A	DSY-5234NW	*	DDL-5245AW	B
DDL-5105YS	A	DOL-5206YB	A	DSY-5234NWE	*	DDL-5245AWG	BG
DDL-5105YW	A	DOL-5206YS	A	DSY-5234YW	*	DDL-5245YW	B
DDL-5106AW	A	DOL-5206YW	A	DSY-5234YWE	*	DDL-5245YWG	BG
DDL-5106WW	A	DOL-5207YB	B1	DSY-5235AW	*	DDL-5246WB	G
DDL-5106YW	A	DOL-5207YBG	BG1	DSY-5235AWE	*	DDL-5246WW	G
DDL-5107AB	A	DOL-5207YS	B1	DSY-5235NW	*	DDL-5246YB	G
DDL-5107AS	A	DOL-5207YSG	BG1	DSY-5235NWE	*	DDL-5246YW	G
DDL-5107AW	A	DOL-5207YW	B1	DSY-5235YW	*	DSY-5254AW	D
DDL-5107WB	A	DOL-5207YWG	BG1	DSY-5235YWE	*	DSY-5254AWG	DG
DDL-5107WS	A	DOL-5208YB	B1	DSY-5236AW	*	DSY-5254WW	D
DDL-5107WW	A	DOL-5208YS	B1	DSY-5236AWE	*	DSY-5254WWG	DG
DDL-5107YB	A	DOL-5208YW	B1	DSY-5236NW	*	DSY-5254YW	D
DDL-5107YS	A	DOL-5209YB	A	DSY-5236NWE	*	DSY-5254YWG	DG
DDL-5107YW	A	DOL-5209YS	A	DSY-5236YW	*	DSY-5255AW	D
DDL-5108AW	A	DOL-5210YB	A1	DSY-5236YWE	*	DSY-5255AWG	DG
DDL-5108WW	A	DOL-5210YS	A1	DSL-5237AB	G	DSY-5255WW	D
DDL-5108YW	A	DOL-5211YB	A	DSL-5237AW	G	DSY-5255WWG	DG
DDL-5109AW	A	DOL-5211YS	A	DSL-5237YB	G	DSY-5255YW	D
DDL-5109WW	A	DDL-5220AW	B	DSL-5237YW	G	DSY-5255YWG	DG
DDL-5109YW	A	DDL-5220YW	B	DSL-5238AB	G	DSY-5256AW	D

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DSY-5256AWG	DG	DDL-5286FWG	MG	DSL-5308FW	M	DSL-5326ABG	BG
DSY-5256WW	D	DDL-5287FW	M	DSL-5309FW	M	DSL-5326AW	B
DSY-5256WWG	DG	DDL-5287FWG	MG	DSL-5310FW	M/2	DSL-5326AWG	BG
DSY-5256YW	D	DDL-5288FW	M	DSL-5311FW	M	DSL-5326WB	B
DSY-5256YWG	DG	DDL-5288FWG	MG	DSL-5312FW	M	DSL-5326WBG	BG
DSY-5257AW	D	DDL-5289FW	M	DSL-5313FW	M/2	DSL-5326WW	B
DSY-5257AWG	DG	DDL-5289FWG	MG	DOL-5314YU	I1	DSL-5326WWG	BG
DSY-5257WW	D	DDL-5290FW	M	DOL-5314YUE	I1	DSL-5326YB	B
DSY-5257WWG	DG	DDL-5290FWG	MG	DOL-5315YU	G1	DSL-5326YBG	BG
DSY-5257YW	D	DDL-5291FW	M	DOL-5315YUE	G1	DSL-5326YW	B
DSY-5257YWG	DG	DDL-5291FWG	MG	DSL-5316YB	B1	DSL-5326YWG	BG
DSY-5259FW	×	DDL-5292FW	M	DSL-5316YG	B1	DSL-5327AB	A
DSY-5260FW	×	DDL-5292FWG	MG	DSL-5316YW	B1	DSL-5327AW	A
DSY-5261FW	×	DDL-5293YW	B	DBL-5318AW	B1/2	DSL-5327WB	A
DSY-5262FW	M	DDL-5294YW	B	DBL-5318WW	B1/2	DSL-5327WW	A
DSY-5262FWG	MG	DDL-5295AW	B	DBL-5318YW	B1/2	DSL-5327YB	A
DSY-5263FW	M	DDL-5295AWG	BG	DSL-5319AW	A	DSL-5327YW	A
DSY-5263FWG	MG	DDL-5295YW	B	DSL-5319WW	A	DSL-5328AB	B
DSY-5264FW	N	DDL-5295YWG	BG	DSL-5319YW	A	DSL-5328ABG	BG
DSY-5264FWG	NG	DDL-5296AW	B	DSL-5320AW	B	DSL-5328AW	B
DSY-5265FW	N	DDL-5296AWG	BG	DSL-5320AWG	BG	DSL-5328AWG	BG
DSY-5265FWG	NG	DDL-5296YW	B	DSL-5320WW	B	DSL-5328WB	B
DSY-5266FW	F1	DDL-5296YWG	BG	DSL-5320WWG	BG	DSL-5328WBG	BG
DSY-5267FW	F1	DDL-5297AW	B	DSL-5320YW	B	DSL-5328WW	B
DSY-5268FW	F1	DDL-5297AWG	BG	DSL-5320YWG	BG	DSL-5328WWG	BG
DSY-5269FW	F1	DDL-5297YW	B	DSL-5321AW	A	DSL-5328YB	B
DSY-5270FW	F1	DDL-5297YWG	BG	DSL-5321WW	A	DSL-5328YBG	BG
DWP-5271WT	*	DDL-5298AW	B	DSL-5321YW	A	DSL-5328YW	B
DWP-5271YT	*	DDL-5298AWG	BG	DSL-5322AW	B	DSL-5328YWG	BG
DWP-5272WT	*	DDL-5298YW	B	DSL-5322AWG	BG	DSL-5329AW	A/2
DWP-5272YT	*	DDL-5298YWG	BG	DSL-5322WW	B	DSL-5329WW	A/2
DWP-5273WT	*	DDL-5299YW	B	DSL-5322WWG	BG	DSL-5329YW	A/2
DWP-5273YT	*	DDL-5299YWG	BG	DSL-5322YW	B	DSL-5330AW	B/2
DWP-5274WT	*	DDL-5300YB	B	DSL-5322YWG	BG	DSL-5330AWG	BG/2
DWP-5274YT	*	DDL-5300YBG	BG	DSL-5323AW	A/2	DSL-5330WW	B/2
DWP-5275WT	*	DDL-5300YW	B	DSL-5323WW	A/2	DSL-5330WWG	BG/2
DWP-5275YT	*	DDL-5300YWG	BG	DSL-5323YW	A/2	DSL-5330YW	B/2
DWP-5276WT	*	DDL-5301YW	×	DSL-5324AW	B/2	DSL-5330YWG	BG/2
DWP-5276YT	*	DSL-5302FW	M	DSL-5324AWG	BG/2	DSL-5331YB	A1
DDL-5279FW	M	DSL-5302FWG	MG	DSL-5324WW	B/2	DSL-5331YW	A1
DDL-5279FWG	MG	DSL-5303FW	M	DSL-5324WWG	BG/2	DSL-5332YB	A1
DDL-5280FW	M	DSL-5303FWG	MG	DSL-5324YW	B/2	DSL-5332YW	A1
DDL-5280FWG	MG	DSL-5304FW	M/2	DSL-5324YWG	BG/2	DOL-5333YB	I
DDL-5281FW	M	DSL-5304FWG	MG/2	DSL-5325AB	A	DOL-5333YW	I
DDL-5281FWG	MG	DSL-5305FW	M	DSL-5325AW	A	DOL-5334YB	JG
DDL-5282FW	M	DSL-5305FWG	MG	DSL-5325WB	A	DOL-5334YW	JG
DDL-5282FWG	MG	DSL-5306FW	M	DSL-5325WW	A	DOL-5335YB	JG
DDL-5285FW	M	DSL-5306FWG	MG	DSL-5325YB	A	DOL-5335YBG	JG
DDL-5285FWG	MG	DSL-5307FW	M/2	DSL-5325YW	A	DOL-5335YW	JG
DDL-5286FW	M	DSL-5307FWG	MG/2	DSL-5326AB	B	DOL-5335YWG	JG

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-5336YS	B	DWP-5353YW	G	DDL-5394AW	×	DDL-5410AWG	BG
DCL-5336YW	B	DWP-5354AW	G	DDL-5394WB	×	DDL-5410YBG	BG
DCL-5337YS	B	DWP-5354WW	G	DDL-5394WW	×	DDL-5410YWG	BG
DCL-5337YW	B	DWP-5354YW	G	DDL-5394YB	×	DDL-5411FWG	MG
DDL-5338AB	A	DWP-5355AW	G	DDL-5394YW	×	DDL-5412FWG	MG
DDL-5338AW	A	DWP-5355WW	G	DSL-5395ABG	BG	DDL-5413ABG	BG
DDL-5338WB	A	DWP-5355YW	G	DSL-5395AWG	BG	DDL-5413AWG	BG
DDL-5338WW	A	DSL-5361YB	B	DSL-5395WBG	BG	DDL-5413WBG	BG
DDL-5338YB	A	DSL-5361YBG	BG	DSL-5395WWG	BG	DDL-5413WWG	BG
DDL-5338YW	A	DSL-5361YW	B	DSL-5395YBG	BG	DDL-5413YBG	BG
DDL-5339AB	A	DSL-5361YWG	BG	DSL-5395YWG	BG	DDL-5413YWG	BG
DDL-5339AW	A	DDL-5362AB	A	DSL-5396ABG	BG	DDL-5414ABG	BG
DDL-5339WB	A	DDL-5362AW	A	DSL-5396AWG	BG	DDL-5414AWG	BG
DDL-5339WW	A	DDL-5362YB	A	DSL-5396WBG	BG	DDL-5414WBG	BG
DDL-5339YB	A	DDL-5362YW	A	DSL-5396WWG	BG	DDL-5414WWG	BG
DDL-5339YW	A	DDL-5363AB	B	DSL-5396YBG	BG	DDL-5414YBG	BG
DDL-5340AW	A	DDL-5363ABG	BG	DSL-5396YWG	BG	DDL-5414YWG	BG
DDL-5340WW	A	DDL-5363AW	B	DSL-5397ABG	BG	DDL-5415YW	G
DDL-5340YW	A	DDL-5363AWG	BG	DSL-5397AWG	BG	DDL-5417AWG	BG1
DDL-5341AW	A	DDL-5363YB	B	DSL-5397WBG	BG	DDL-5417WWG	BG1
DDL-5341WW	A	DDL-5363YBG	BG	DSL-5397WWG	BG	DDL-5417YBG	BG1
DDL-5341YW	A	DDL-5363YW	B	DSL-5397YBG	BG	DDL-5417YWG	BG1
DDL-5342FW	×	DDL-5363YWG	BG	DSL-5397YWG	BG	DCL-5420YBG	JG
DOL-5343YU	I	DOL-5364WW	G	DSL-5398ABG	BG	DCL-5420YWG	JG
DOL-5344YU	I	DOL-5365WW	G	DSL-5398AWG	BG	DSL-5421ABG	BG
DSL-5345YB	A1	DOL-5366WW	G	DSL-5398WBG	BG	DSL-5421AWG	BG
DSL-5345YW	A1	DOL-5367WW	G	DSL-5398WWG	BG	DSL-5421WBG	BG
DSL-5346YB	A1	DOL-5368WW	G1	DSL-5398YBG	BG	DSL-5421WWG	BG
DSL-5346YW	A1	DOL-5369WW	G2	DSL-5398YWG	BG	DSL-5421YBG	BG
DSL-5347YB	A1/2	DOL-5370WW	G2	DSL-5399AWG	BG/2	DSL-5421YWG	BG
DSL-5347YW	A1/2	DOL-5371WW	G	DSL-5399WWG	BG/2	DSL-5422ABG	BG
DOL-5348YB	BG1	DOL-5372WW	G	DSL-5399YWG	BG/2	DSL-5422AWG	BG
DOL-5348YBG	BG1	DOL-5373WW	G	DSL-5400AWG	BG/2	DSL-5422WBG	BG
DOL-5348YS	BG1	DOL-5374WW	G	DSL-5400WWG	BG/2	DSL-5422WWG	BG
DOL-5348YSG	BG1	DOL-5375WW	G1	DSL-5400YWG	BG/2	DSL-5422YBG	BG
DOL-5348YW	BG1	DOL-5376WW	G2	DDL-5404FBG	BG	DSL-5422YWG	BG
DOL-5348YWG	BG1	DOL-5377WW	G2	DDL-5404FWG	BG	DSL-5423AWG	BG/2
DOL-5349YB	A1	DOL-5378WW	G	DDL-5406AWG	BG	DSL-5423WWG	BG/2
DOL-5349YS	A1	DOL-5379WW	G	DDL-5406WWG	BG	DSL-5423YWG	BG/2
DOL-5349YW	A1	DOL-5380WW	G1	DDL-5406YBG	BG	DDL-5424AW	I1
DOL-5350YB	A1	DOL-5381WW	G2	DDL-5406YWG	BG	DDL-5424YW	I1
DOL-5350YS	A1	DOL-5382WW	G2	DDL-5407AW	O	DDL-5425AW	I1
DWP-5351AW	G	DOL-5383WW	G	DDL-5407WW	O	DDL-5425YW	I1
DWP-5351WW	G	DOL-5384WW	G	DDL-5407YW	O	DDL-5426AW	A
DWP-5351YW	G	DOL-5385WW	G	DDL-5408AW	O	DDL-5426YW	A
DWP-5352AW	G	DOL-5386WW	G	DDL-5408WW	O	DDL-5427AW	A
DWP-5352WW	G	DOL-5387WW	G1	DDL-5408YW	O	DDL-5427YW	A
DWP-5352YW	G	DOL-5388WW	G2	DDL-5409AWG	BG	DDL-5428AB	I
DWP-5353AW	G	DOL-5389WW	G2	DDL-5409YWG	BG	DDL-5428AW	I
DWP-5353WW	G	DDL-5394AB	×	DDL-5410ABG	BG	DDL-5428WB	I

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DDL-5428WW	I	DDL-8786AB	A	DDL-8796WWE	A	DWP-37174	A
DDL-5428YB	I	DDL-8786AW	A	DDL-8796YW	A1	DWP-37181	A
DDL-5428YW	I	DDL-8786WB	A	DDL-8796YWE	A	DWP-37182	A
DDL-5429AB	I	DDL-8786WW	A	DWP-36568	A	DWP-37189	I
DDL-5429AW	I	DDL-8786WWE	A	DBK-36569	G1	DWP-37190	I
DDL-5429WB	I	DDL-8786YB	A	DWP-36571	B	DWP-37202	I
DDL-5429WW	I	DDL-8786YW	A	DWP-36572	B	DBK-37203	I
DDL-5429YB	I	DDL-8787AB	A	DWP-36588	B	DWP-37237E	G
DDL-5429YW	I	DDL-8787AW	A	DWP-36588G	BG	DWP-37254	×
DDL-5791AW	B	DDL-8787WB	A	DSE-36592	B	DWP-37255	×
DDL-5791AWG	BG	DDL-8787WW	A	DSE-36592G	BG	DWP-37256	×
DDL-5791YW	B	DDL-8787YB	A	DBK-36713	×	DWP-37257	×
DDL-5791YWG	BG	DDL-8787YW	A	DEG-36849	×	DWP-37259	G
DDL-5792AW	B	DDL-8788AB	A	DEG-36850	×	DWP-37260	×
DDL-5792AWG	BG	DDL-8788AW	A	DEG-36851	×	DWP-37267	I
DDL-5792YW	B	DDL-8788WB	A	DEG-36852	×	DST-37293	A
DDL-5792YWG	BG	DDL-8788WW	A	DEG-36861	×	DST-37294	A
DDL-5793AW	B	DDL-8788YB	A	DEG-36862	×	DST-37295	A
DDL-5793AWG	BG	DDL-8788YW	A	DWP-36900	×	DWP-37296	A
DDL-5793WW	B	DDL-8789AB	A	DWP-36901	×	DEG-37381E	×
DDL-5793WWG	BG	DDL-8789AW	A	DWP-36904	×	DEG-37382E	×
DDL-5793YW	B	DDL-8789WB	A	DWP-36905	×	DEG-37383E	×
DDL-5793YWG	BG	DDL-8789WW	A	DBK-36915E	A	DBK-37389	D
DDL-5794AW	B	DDL-8789YB	A	DWP-36928	A	DBK-37389G	DG
DDL-5794AWG	BG	DDL-8789YW	A	DWP-36929	A	DBK-37390	D
DDL-5794WW	B	DDL-8790AB	A	DBK-36933	B	DBK-37391	D
DDL-5794WWG	BG	DDL-8790AW	A	DBK-36933G	BG	DBK-37391G	DG
DDL-5794YW	B	DDL-8790WB	A	DBK-37008	B/2	DBK-37392	D
DDL-5794YWG	BG	DDL-8790WW	A	DBK-37016	B	DBK-37402	G1
D99-7220	G	DDL-8790YB	A	DBK-37016G	BG	DBK-37403	A
D99-7221	G	DDL-8790YW	A	DWP-37128	G	DBK-37403A	A
DDL-8049YB	A	DDL-8791AW	A	DWP-37129	G	DBK-37417	A
DDL-8049YW	A	DDL-8791YW	A	DWP-37130	G	DBK-37418	A
DCL-8113WW	A	DDL-8792AW	A	DCL-37131	G	DBK-37419	A
DCL-8113YW	A	DDL-8792YW	A	DWP-37132E	G	DBK-37427E	×
DCL-8242WW	A	DDL-8793AW	A	DPN-37144	G	DBK-37428E	×
DCL-8242YW	A	DDL-8793WW	A	DPN-37145	G	DPN-37464	A
DCL-8243WW	A	DDL-8793YW	A	DCL-37146	G	DPN-37501	I
DCL-8243YW	A	DDL-8794AW	A	DPN-37147	G	DPN-37502	I
DDL-8770AW	A	DDL-8794WW	A	DPN-37148	G	DPN-37503	I
DDL-8770YW	A	DDL-8794YW	A	DWP-37164	A	DPN-37504	I
DDL-8772AW	A	DDL-8795AW	A1	DWP-37167	A	DCL-37545	×
DDL-8772YW	A	DDL-8795AWE	A	DWP-37170	I	DWP-37628E	×
DDL-8785AB	A	DDL-8795WW	A1	DWP-37170A	I	DWP-37635	I
DDL-8785AW	A	DDL-8795WWE	A	DWP-37170W	I	DWP-37636	I
DDL-8785WB	A	DDL-8795YW	A1	DBK-37171	I	DWP-37637	I
DDL-8785WW	A	DDL-8795YWE	A	DBK-37171A	I	DWP-37638	I
DDL-8785WWE	A	DDL-8796AW	A1	DBK-37171W	I	DPN-37659	I
DDL-8785YB	A	DDL-8796AWE	A	DWP-37172	A	DPN-37661	I
DDL-8785YW	A	DDL-8796WW	A1	DWP-37173	A	DPN-37662	I

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-37663	I	DBK-37853	B	DPN-38239A	A	DWP-38352Y	×
DCL-37664	I	DBK-37853G	BG	DPN-38239Y	A	DWP-38353Y	×
DWP-37672	×	DWP-37869	I	DBK-38241A	A	DBK-38373Y	I
DWP-37673	×	DWP-37870	I	DBK-38241YE	A	DBK-38374Y	I
DWP-37674	I	DWP-37871	G	DBK-38242A	A	DWP-38375Y	I
DWP-37675	I	DWP-37872	G	DBK-38242YE	A	DWP-38377Y	I
DCL-37690	I	DPN-37893	G	DBK-38243A	A	DWP-38379Y	I
DBK-37698	I	DPN-37894	G	DBK-38243YE	A	DWP-38381Y	I
DBK-37700	I	DWP-37933	A	DCL-38249W	G	DWP-38385Y	×
DWP-37711	G	DWP-37945	G	DCL-38249Y	G	DWP-38386Y	×
DWP-37712	G	DP-37973	×	DCL-38250W	G1	DWP-38391Y	I1
DWP-37713	G	DP-37974	×	DCL-38250Y	G1	DWP-38392Y	×
DBK-37749	I	DP-37975	×	DPN-38251Y	G	DWP-38393Y	I1
DCL-37759	I	DP-37976	×	DBK-38252Y	G	DWP-38394Y	×
DBK-37766	I	DP-37977	×	DST-38253Y	G	DPN-38437Y	A1
DBK-37767	I	DP-37979	×	DCL-38270WE	×	DPN-38439A	A1
DBK-37768	I	DP-37980	×	DCL-38270YE	×	DPN-38439Y	A1
DBK-37769	I	DP-37981	×	DCL-38273Y	A	DWP-38455Y	×
DBK-37770	I	DP-37982	×	DCL-38274Y	G	DWP-38456Y	×
DBK-37771	I	DBK-38083	A	DPN-38280Y	G	DWP-38457Y	×
DBK-37772	I	DBK-38084	A/2	DPN-38281Y	G	DCL-38459A	×
DBK-37772A	I	DBK-38085	A	DPN-38288Y	G/2	DCL-38459W	×
DBK-37773	I	DBK-38086	A/2	DPN-38289Y	G/3	DCL-38459Y	×
DBK-37774	I	DBK-38087	A	DPN-38290Y	G/4	DCL-38460A	×
DBK-37775	I	DBK-38088	A/2	DPN-38291Y	G/4	DCL-38460W	×
DBK-37777	I	DPN-38089	A/3	DPN-38292Y	G/4	DCL-38460Y	×
DBK-37778	I	DPN-38090	A/3	DPN-38298Y	G	DBK-38467A	B
DBK-37779	I	DPN-38091	A/3	DPN-38311Y	A1	DBK-38467AG	BG
DWP-37783	I	DCL-38139	×	DPN-38313A	A1	DBK-38467W	B
DWP-37784	I	DCL-38140	×	DPN-38313Y	A1	DBK-38467WG	BG
DWP-37785	I	DWP-38175Y	×	DBK-38315Y	A	DBK-38467Y	B
DWP-37796	A1	DWP-38176Y	×	DBK-38316Y	A	DBK-38467YG	BG
DST-37798	JG	DWP-38177Y	×	DBK-38321Y	A	DBK-38468Y	B
DBK-37827	A	DPN-38179Y	I	DBK-38328Y	A	DBK-38468YG	BG
DBK-37828	A	DPN-38210Y	I	DBK-38333Y	G1	DBK-38469Y	B
DBK-37829	A	DBK-38211Y	I	DPN-38334Y	I	DBK-38469YG	BG
DBK-37830	A	DCH-38212Y	I/4	DPN-38335Y	I	DWP-38470Y	×
DBK-37831	A	DCH-38213Y	I/6	DPN-38336Y	I	DWP-38471Y	×
DBK-37832	A	DCH-38214Y	I/8	DWP-38337YE	G	DWP-38472Y	×
DBK-37833	A	DPN-38215Y	I	DBK-38342Y	×	DWP-38473Y	×
DBK-37834	A	DPN-38216Y	I	DBK-38343Y	×	DWP-38474Y	×
DBK-37837	×	DBK-38217Y	I	DBK-38344Y	×	DWP-38475Y	×
DWP-37842	A	DCH-38218Y	I/3	DBK-38344YE	×	DWP-38476Y	×
DWP-37843	A	DCH-38220Y	I/4	DBK-38345Y	×	DWP-38477Y	A
DWP-37845	A	DCH-38221Y	I/6	DWP-38346Y	B	DWP-38478Y	×
DWP-37846	×	DCH-38222Y	I/8	DWP-38346YG	BG	DCL-38485A	G1
DWP-37847	×	DPN-38235A	A	DWP-38348Y	×	DCL-38485W	G1
DWP-37849	×	DPN-38235Y	A	DWP-38349Y	×	DCL-38485Y	G1
DBK-37852	B	DPN-38237A	A	DWP-38350Y	×	DCL-38486W	G1
DBK-37852G	BG	DPN-38237Y	A	DWP-38351Y	×	DCL-38486Y	G1

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-38487W	G	DCL-38562	×	DWP-38625	M	DST-38723Y	G
DCL-38487Y	G	DCL-38563	×	DWP-38625G	MG	DST-38724Y	G
DCL-38488W	G	DCL-38564	×	DWP-38626W	A1	DPN-38725Y	G
DCL-38488Y	G	DCL-38565	×	DWP-38626Y	A1	DPN-38726Y	G
DCL-38489W	×	DCL-38566Y	A/2	DWP-38627Y	G	DBK-38727Y	I
DCL-38489Y	×	DCL-38567Y	A/2	DWP-38628Y	G	DCL-38729W	A
DCL-38490W	×	DCL-38568Y	A/2	DWP-38629Y	×	DCL-38729Y	A
DCL-38490Y	×	DCL-38590	×	DWP-38630Y	×	DBK-38740Y	A1
DWP-38495Y	×	DCL-38591	×	DWP-38631Y	G	DST-38741Y	A1/2
DWP-38496Y	×	DBK-38594Y	G1	DWP-38632Y	×	DST-38742Y	A1/2
DWP-38499Y	×	DBK-38595Y	G1	DWP-38633Y	G	DCL-38744Y	A
DWP-38500Y	×	DBK-38596Y	×	DWP-38634Y	×	DCL-38745Y	A/2
DBK-38501Y	A	DBK-38597W	L	DWP-38635Y	G	DCL-38749Y	A/2
DWP-38502Y	G	DBK-38597Y	L	DWP-38636Y	G	DCL-38750Y	A/2
DCL-38503W	G	DBK-38598W	L	DWP-38637Y	G	DCL-38751Y	A/2
DCL-38503Y	G	DBK-38598WG	LG	DWP-38638Y	×	DCL-38753	×
DCL-38504W	G	DBK-38598Y	L	DWP-38639Y	G	DPN-38759Y	A1
DCL-38504Y	G	DBK-38598YG	LG	DWP-38640Y	G	DPN-38761Y	A1
DCL-38505W	×	DBK-38599Y	G	DWP-38641Y	×	DBK-38775Y	I
DCL-38506W	×	DBK-38600YE	D	DWP-38642Y	×	DBK-38776Y	I/2
DPN-38507Y	G	DBK-38600YG	DG	DWP-38643Y	G	DBK-38777Y	G
DPN-38508Y	G	DCL-38602W	A	DWP-38644Y	×	DCH-38778Y	G/3
DPN-38511Y	I	DCL-38602Y	A	DWP-38645Y	G	DCH-38779Y	G/3
DPN-38512Y	I	DCL-38604W	A1	DWP-38646Y	×	DCH-38780Y	G/5
DPN-38513	×	DCL-38604Y	A1	DWP-38647Y	A	DCH-38781Y	G/6
DPN-38514	×	DCL-38605W	A	DWP-38648Y	×	DBK-38782Y	I
DPN-38518Y	I	DCL-38605Y	A	DP-38668WE	G	DCH-38783Y	I/3
DPN-38519Y	I	DCL-38607W	A1	DP-38668YE	G	DCH-38784Y	I/6
DPN-38520Y	G	DCL-38607Y	A1	DP-38669WE	G	DPN-38788Y	G
DPN-38521Y	G	DCL-38608W	A	DP-38669YE	G	DBK-38789Y	G
DBK-38528Y	B1	DCL-38608Y	A	DBK-38688Y	D	DCH-38790Y	G/3
DPN-38539	M	DCL-38610W	A1	DBK-38688YG	DG	DCH-38791Y	G/3
DPN-38539G	MG	DCL-38610Y	A1	DBK-38689Y	D	DCH-38792Y	G/6
DBK-38540W	C	DCL-38611W	A	DBK-38689YG	DG	DBK-38793Y	G
DBK-38540Y	C	DCL-38611Y	A	DBK-38690Y	D	DCH-38794Y	G/3
DCL-38543	×	DCL-38613W	A1	DBK-38690YG	DG	DCH-38795Y	G/6
DCL-38544	×	DCL-38613Y	A1	DST-38692Y	C	DCH-38796Y	G/8
DCL-38545	×	DBK-38614Y	A	DST-38694Y	C	DPN-38801Y	I
DCL-38547	×	DBK-38615Y	A	DBK-38695W	H1	DPN-38802Y	I
DCL-38548	×	DBK-38616Y	A	DBK-38695Y	B1	DPN-38807Y	G1
DCL-38550	×	DBK-38617Y	A	DBK-38695YG	BG1	DPN-38808Y	G1
DCL-38551	×	DCL-38619Y	G/2	DCL-38701	×	DPN-38809Y	I
DCL-38553	×	DWP-38620W	A	DCL-38702	×	DPN-38810Y	I
DCL-38554	×	DWP-38620Y	A	DCL-38707	×	DBK-38817Y	I
DCL-38555	×	DWP-38623A	A	DCL-38708	×	DBK-38818Y	I
DCL-38556	×	DWP-38623W	A	DCL-38714W	G	DST-38819Y	G
DCL-38557	×	DWP-38623Y	A	DCL-38714Y	G	DST-38820Y	G
DCL-38559	×	DWP-38624A	A	DCL-38715Y	I	DST-38821Y	G
DCL-38560	×	DWP-38624W	A	DBK-38719Y	A	DST-38823Y	I
DCL-38561	×	DWP-38624Y	A	DBK-38722Y	A	DPN-38824Y	I

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-38825Y	G/2	DPN-38901Y	G1	DBK-39069Y	A	DCL-39277	×
DPN-38829Y	I	DPN-38902Y	G1	DBK-39070Y	A	DCL-39278	×
DPN-38830Y	G	DPN-38903Y	G1	DBK-39071Y	A	DCL-39279	×
DPN-38831Y	×	DPN-38904Y	I	DWP-39087Y	×	DPN-39307Y	I
DCL-38832Y	G/2	DBK-38905Y	I	DP-39105	G2	DCL-39308Y	I
DCL-38833	×	DCH-38906Y	I/6	DPN-39114Y	G/4	DBK-39309Y	I
DCL-38834	×	DBK-38911Y	A	DPN-39115Y	I/3	DCH-39310Y	I/3
DPN-38835Y	I	DBK-38913Y	A	DBK-39116Y	I	DCH-39311Y	I/6
DPN-38836Y	I	DBK-38914Y	I	DPN-39120Y	I	DCL-39331A	A
DPN-38837Y	I	DBK-38916Y	I	DCL-39121Y	I	DCL-39331W	A
DPN-38838Y	I	DBK-38917YE	I	DCL-39122	×	DCL-39331Y	A
DPN-38839Y	I	DBK-38918YE	I/2	DCL-39123	×	DPN-39343Y	I
DPN-38840Y	I	DBK-38921Y	B	DCL-39124	×	DPN-39344Y	I
DPN-38841Y	I	DBK-38922Y	B	DBK-39127Y	I	DPN-39346Y	I
DPN-38842Y	G/2	DBK-38923Y	B	DCL-39153	×	DPN-39347Y	I
DST-38844Y	I	DPN-38927Y	I	DCL-39154	×	DBK-39349Y	I
DPN-38845Y	G	DPN-38928Y	G	DCL-39155	×	DBK-39350Y	I
DCL-38846Y	G	DPN-38929Y	G	DWP-39156Y	I	DBK-39358A	A
DCL-38847Y	G	DCL-38930Y	I/2	DWP-39157Y	I	DBK-39358W	A
DBK-38848Y	I	DCL-38933	×	DWP-39158Y	I	DBK-39358Y	A
DWP-38849Y	×	DCL-38934	×	DWP-39159Y	I	DBK-39359A	A
DWP-38850Y	×	DCL-38935	×	DWP-39160Y	I	DBK-39359W	A
DWP-38851Y	G	DBK-38936Y	I	DWP-39161Y	I	DBK-39359Y	A
DWP-38852Y	G	DPN-38949Y	I	DWP-39162Y	×	DCL-39377	×
DWP-38858Y	I	DPN-38950Y	I	DWP-39163Y	×	DCL-39378	×
DWP-38859Y	G/2	DBK-38953Y	I	DWP-39164Y	×	DCL-39379	×
DWP-38860Y	G	DPN-38964Y	I	DPN-39185W	×	DCL-39380	×
DWP-38861Y	I	DPN-38965Y	I	DPN-39185Y	×	DCL-39381	×
DWP-38862Y	I	DWP-38984Y	I	DPN-39186W	×	DCL-39382	×
DWP-38865Y	G	DPN-38986Y	A/3	DPN-39186Y	×	DCL-39384	×
DWP-38866Y	I	DPN-38996Y	G	DPN-39187W	×	DPN-39395Y	G
DWP-38867Y	×	DPN-38998Y	G	DPN-39187Y	×	DCL-39396Y	G
DCL-38868Y	G	DPN-39000Y	G	DPN-39188W	×	DCL-39397	×
DCL-38869W	G	DPN-39002Y	G	DPN-39188Y	×	DCL-39398	×
DCL-38869YE	G	DPN-39003Y	G/4	DCL-39217	×	DCL-39399	×
DCL-38870YE	I	DPN-39004Y	G/4	DCL-39218	×	DBK-39400Y	G
DCL-38871Y	G	DBK-39005Y	I	DCL-39219	×	DPN-39401Y	I
DPN-38874Y	G	DBK-39006Y	I	DPN-39226Y	I	DPN-39402Y	I
DPN-38875Y	×	DCL-39019W	A	DPN-39255Y	I	DPN-39403Y	I
DPN-38884Y	A/3	DCL-39019Y	A	DCL-39256Y	I	DPN-39404Y	I
DPN-38885Y	A/3	DCL-39020W	G2	DCL-39257	×	DBK-39415	B
DBK-38887A	×	DCL-39020Y	G2	DCL-39258	×	DBK-39415G	BG
DBK-38887Y	×	DPN-39053Y	A1	DCL-39259	×	DBK-39417	B
DPN-38892Y	I	DPN-39055Y	A1	DBK-39262Y	I	DBK-39417G	BG
DPN-38893Y	I	DWP-39066W	G	DCL-39269	×	DBK-39419	B
DPN-38894Y	I	DWP-39066Y	G	DCL-39270	×	DBK-39420	B
DPN-38895Y	G	DCL-39067A	A	DCL-39271	×	DCL-39437	×
DPN-38896Y	G	DCL-39067W	A	DCL-39273	×	DCL-39438	×
DPN-38897Y	G	DCL-39067Y	A	DCL-39274	×	DCL-39439	×
DPN-38900Y	G1	DBK-39068Y	A	DCL-39275	×	DCL-39440	×

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-39441	×	DST-39531Y	G	DWP-39654Y	×	DCL-39724	×
DCL-39442	×	DST-39532Y	G	DWP-39655W	×	DCL-39725	×
DCL-39443	×	DST-39533Y	G	DWP-39655Y	×	DCL-39726	×
DCL-39444	×	DST-39534Y	×	DWP-39660Y	×	DCL-39727	×
DCL-39445	×	DST-39537Y	I1	DWP-39661Y	×	DCL-39728	×
DCL-39446	×	DST-39538Y	G	DWP-39662Y	×	DCL-39731	×
DCL-39447	×	DPN-39542Y	A1	DWP-39663Y	×	DCL-39732	×
DCL-39448	×	DPN-39543Y	A1	DWP-39664Y	×	DCL-39733	×
DPN-39450YE	G	DPN-39547Y	A1	DWP-39665Y	×	DCL-39736W	×
DBK-39452Y	G	DPN-39548Y	A1	DBK-39666Y	G	DCL-39736Y	×
DCH-39453YE	G/3	DPN-39550Y	A1	DBK-39667Y	G	DCL-39737W	×
DCH-39454Y	G/3	DPN-39551Y	A1	DBK-39669Y	G	DCL-39737Y	×
DCH-39455Y	G/5	DPN-39552Y	A1	DBK-39670Y	G	DCL-39742W	G
DCH-39456Y	G/6	DPN-39555Y	A1	DCL-39678A	×	DCL-39742Y	G
DCH-39457YE	G/3	DPN-39556Y	A1	DCL-39678W	×	DCL-39743W	A
DBK-39462Y	I	DBK-39557Y	B	DCL-39678Y	×	DCL-39744W	A/2
DCH-39463Y	I/3	DBK-39557YG	BG	DCL-39679A	×	DCL-39745W	×
DCH-39465Y	I/6	DBK-39574Y	I	DCL-39679W	×	DCL-39746W	×
DCH-39466Y	I/8	DWP-39577Y	I	DCL-39679Y	×	DBK-39748Y	G
DPN-39484Y	I	DWP-39578Y	I	DCL-39680	×	DBK-39749Y	G
DPN-39485Y	I	DWP-39579Y	I	DCL-39681	×	DCL-39750Y	I
DBK-39486Y	I	DWP-39580Y	×	DCL-39682	×	DBK-39751Y	I1
DBK-39487Y	A	DWP-39581Y	×	DCL-39683	×	DBK-39752Y	I1
DCH-39491Y	A1	DWP-39582Y	×	DCL-39684	×	DBK-39753Y	I1
DCH-39492Y	A1	DWP-39586W	A	DCL-39685	×	DBK-39754Y	I1
DCH-39493Y	G2	DWP-39586Y	A	DCL-39686	×	DCL-39761	×
DCH-39494Y	G2	DWP-39587W	A	DCL-39687	×	DCL-39762	×
DBK-39495Y	G1	DWP-39587Y	A	DCL-39698	×	DCL-39763	×
DPN-39496	×	DWP-39588W	×	DCL-39699	×	DCL-39774	×
DCL-39499Y	×	DWP-39588Y	×	DCL-39700W	A1	DCL-39775	×
DPN-39502Y	A1	DWP-39589W	×	DCL-39700Y	A1	DCL-39776	×
DPN-39503Y	A1	DWP-39589Y	×	DCL-39701	×	DCL-39777	×
DPN-39504Y	A1	DWP-39592Y	×	DCL-39702	×	DCL-39778	×
DPN-39505Y	A1	DWP-39593Y	×	DCL-39704	×	DPN-39780Y	G
DBK-39516Y	I	DWP-39594Y	×	DCL-39705	×	DPN-39781Y	G
DWP-39517Y	I	DWP-39599Y	×	DCL-39707	×	DCL-39782	×
DWP-39518Y	I	DWP-39600Y	×	DCL-39708	×	DST-39783Y	G
DWP-39519Y	I	DWP-39611Y	A	DCL-39710	×	DCL-39784	×
DBK-39521Y	B	DWP-39612Y	A	DCL-39711	×	DCL-39785	×
DBK-39521YG	BG	DWP-39631Y	I	DCL-39713	×	DCL-39794Y	G/4
DBK-39522Y	B	DWP-39632Y	I	DCL-39714	×	DCL-39795Y	G/4
DBK-39522YG	BG	DWP-39633Y	I	DCL-39715	×	DPN-39796	×
DPN-39523Y	G	DWP-39634Y	I	DCL-39716	×	DPN-39797	×
DBK-39524Y	G	DWP-39635Y	I	DCL-39717	×	DPN-39802	×
DPN-39525Y	G	DWP-39636Y	I	DCL-39718	×	DPN-39803	×
DBK-39526Y	G	DWP-39652W	×	DCL-39719	×	DPN-39804	M
DST-39527Y	G	DWP-39652Y	×	DCL-39720	×	DPN-39804G	MG
DST-39528Y	G	DWP-39653W	×	DCL-39721	×	DPN-39817	M
DST-39529Y	I	DWP-39653Y	×	DCL-39722	×	DPN-39817G	MG
DST-39530Y	I	DWP-39654W	×	DCL-39723	×	DBK-39818	M

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DBK-39819	M	DPN-39931Y	I/3	DBK-39996YG	BG	DBK-40053Y	D
DBK-39820	M	DCH-39932Y	I/3	DBK-39997Y	B	DBK-40054Y	A/2
DBK-39821	M	DCH-39933Y	I/6	DBK-39997YG	BG	DBK-40055Y	A
DWP-39822Y	I	DPN-39934Y	I	DBK-39998Y	B	DBK-40056Y	A
DPN-39870Y	I	DPN-39935Y	I	DBK-39998YG	BG	DBK-40059Y	I
DCL-39873Y	G/2	DPN-39936Y	I	DBK-39999Y	B	DPN-40060Y	I
DCL-39874	×	DBK-39937Y	I	DBK-39999YG	BG	DPN-40061Y	I
DCL-39875	×	DCH-39938Y	I/6	DBK-40000Y	A	DPN-40062Y	I
DCL-39876	×	DCH-39939Y	I/8	DBK-40001Y	A	DPN-40063Y	I
DCL-39877	×	DPN-39940Y	I	DBK-40004Y	E	DPN-40064Y	I
DCL-39878	×	DCH-39941Y	I/3	DBK-40005Y	E	DPN-40065Y	I
DBK-39879Y	I	DCH-39942Y	I/6	DPN-40006Y	A1	DBK-40066Y	I
DBK-39880	M	DBK-39945Y	A	DPN-40007Y	A1	DBK-40067Y	I
DBK-39880G	MG	DBK-39946Y	A	DPN-40008Y	I	DBK-40068Y	I
DBK-39881	M	DCL-39947	×	DPN-40009Y	I	DST-40070Y	G
DBK-39881G	MG	DCL-39948	×	DCL-40010Y	I	DPN-40071Y	G
DWP-39882Y	I	DCL-39949	×	DPN-40011Y	I	DBK-40077Y	×
DWP-39883Y	I	DCL-39950	×	DPN-40012Y	I	DCL-40080A	B
DPN-39888Y	I	DCL-39951	×	DPN-40013Y	I	DCL-40080AG	BG
DPN-39889Y	I	DCL-39952	×	DPN-40014Y	I	DCL-40080W	B
DPN-39894Y	I	DCL-39953	×	DBK-40015Y	A	DCL-40080WG	BG
DPN-39896Y	I	DCL-39954	×	DBK-40016Y	A	DCL-40080Y	B
DWP-39909Y	I	DCL-39955	×	DBK-40017Y	A	DCL-40080YG	BG
DWP-39910Y	I	DCL-39956	×	DBK-40018Y	A	DCL-40081A	B
DPN-39911	×	DCL-39957W	A	DPN-40020Y	I1/2	DCL-40081AG	BG
DCL-39912Y	A1	DCL-39957Y	A	DPN-40022Y	×	DCL-40081W	B
DCL-39920A	C	DCL-39958W	A1	DCL-40033A	A	DCL-40081WG	BG
DCL-39920W	C	DCL-39958Y	A1	DCL-40033W	A	DCL-40081Y	B
DCL-39920Y	C	DCL-39959	×	DCL-40033Y	A	DCL-40081YG	BG
DCL-39921A	K	DCL-39960	×	DBK-40036A	A	DCL-40092	×
DCL-39921W	K	DCL-39961	×	DBK-40036W	A	DCL-40093	×
DCL-39921Y	K	DCL-39962	×	DBK-40036Y	A	DWP-40109Y	I
DCL-39922A	C	DCL-39963	×	DBK-40037A	A	DWP-40110Y	×
DCL-39922W	C	DCL-39964	×	DBK-40037W	A	DWP-40114Y	A
DCL-39922Y	C	DCL-39965	×	DBK-40037Y	A	DWP-40115Y	A
DCL-39923A	K	DCL-39966	×	DWP-40038A	A	DWP-40116Y	I
DCL-39923W	K	DCL-39967	×	DWP-40038W	A	DWP-40117Y	I
DCL-39923Y	K	DCL-39974	×	DWP-40038Y	A	DWP-40118Y	I
DCL-39924A	I	DCL-39975	×	DBK-40039Y	A	DWP-40119Y	I
DCL-39924Y	I	DCL-39976	×	DBK-40040Y	A	DWP-40120Y	I
DCL-39925A	×	DCL-39977	×	DBK-40041W	A	DWP-40121Y	I
DCL-39925W	×	DPN-39978Y	I	DBK-40041Y	A	DWP-40122Y	A
DCL-39925Y	×	DPN-39979Y	G/4	DBK-40042W	A	DWP-40123Y	A
DCL-39926A	×	DCL-39980Y	I	DBK-40042Y	A	DWP-40126Y	G
DCL-39926W	×	DCL-39981	×	DBK-40045Y	×	DWP-40127Y	G
DCL-39926Y	×	DCL-39982	×	DBK-40046Y	×	DWP-40128W	A1
DPN-39927Y	I	DCL-39983	×	DPN-40047Y	×	DWP-40128Y	A1
DPN-39928Y	I	DBK-39984Y	I	DPN-40048Y	×	DWP-40129W	A1
DCL-39929Y	I	DST-39985Y	G	DPN-40051Y	I	DWP-40129Y	A1
DBK-39930Y	I	DBK-39996Y	B	DPN-40052Y	G	DPN-40130Y	I

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DPN-40131Y	I	DST-40225	×	DWP-40274Y	G	DPN-40355Y	I
DPN-40132Y	I	DST-40226	×	DPN-40287Y	I1	DPN-40356Y	I
DPN-40133Y	I	DST-40227	×	DPN-40288Y	I1	DPN-40357Y	I
DPN-40134Y	I	DST-40228	×	DCL-40289	×	DBK-40358Y	I
DPN-40135Y	I	DWP-40231W	G	DCL-40290	×	DBK-40359Y	I
DWP-40138Y	×	DWP-40232W	G	DCL-40291	×	DCL-40364Y	K
DWP-40139Y	×	DEG-40234WE	×	DWP-40292Y	×	DCL-40365Y	K
DWP-40140Y	×	DEG-40234YE	×	DWP-40293Y	×	DCL-40373Y	K
DWP-40141Y	×	DWP-40235Y	A	DWP-40294Y	I	DCL-40374Y	K
DPN-40148Y	I1	DWP-40237Y	I	DWP-40295Y	I	DWP-40420W	×
DPN-40149Y	I1	DWP-40238Y	B	DPN-40296Y	A1	DWP-40421W	×
DBK-40160Y	I	DWP-40238YG	BG	DPN-40297Y	A1	DWP-40422W	×
DBK-40161Y	I/2	DEG-40240W	×	DPN-40298Y	B1	DWP-40423W	×
DP-40172	G2	DWP-40241Y	I	DPN-40299Y	A1	DBK-40424A	A/2
DWP-40176Y	I	DWP-40242Y	I	DPN-40300Y	A1	DBK-40424Y	A/2
DWP-40177Y	I	DWP-40243Y	I	DPN-40301Y	B1	DBK-40425A	A/3
DWP-40178Y	I	DCL-40244A	G	DBK-40302Y	A1	DBK-40425Y	A/3
DWP-40179Y	I	DCL-40244W	G	DBK-40303Y	A1	DBK-40426A	A
DWP-40180Y	×	DCL-40244Y	G	DPN-40304Y	A1	DBK-40426W	A
DWP-40181Y	×	DCL-40245A	G	DPN-40305Y	B1	DBK-40426Y	A
DWP-40182Y	×	DCL-40245W	G	DPN-40306Y	B1	DBK-40427A	A
DWP-40183Y	×	DCL-40245Y	G	DBK-40307Y	A1	DBK-40427W	A
DWP-40184W	A	DWP-40246W	A	DBK-40308Y	A1	DBK-40427Y	A
DWP-40184Y	A	DWP-40247W	A	DWP-40309Y	I	DBK-40428A	A
DBK-40195Y	A	DWP-40248A	A	DWP-40310Y	I	DBK-40428Y	A
DBK-40196Y	A	DWP-40248W	A	DWP-40311Y	I	DBK-40429A	A
DBK-40197Y	A	DWP-40248Y	A	DWP-40312Y	A1	DBK-40429Y	A
DBK-40198Y	A	DWP-40249A	A	DWP-40313Y	A1	DBK-40430Y	A
DBK-40199Y	A/2	DWP-40249W	A	DWP-40314Y	A1	DBK-40431Y	A
DBK-40200Y	A/3	DWP-40249Y	A	DWP-40315Y	A1	DBK-40432Y	A
DBK-40201Y	A/2	DPN-40250Y	A1	DCL-40319Y	H2/2	DPN-40433Y	A1
DBK-40202Y	A/3	DPN-40251Y	A1	DCL-40321Y	H2/2	DPN-40434Y	A1
DEG-40206WE	×	DPN-40252Y	A1	DBK-40329A	L	DPN-40435Y	A1
DEG-40207WE	×	DPN-40253Y	A1	DBK-40329AG	LG	DPN-40436Y	A1
DEG-40208WE	×	DWP-40254Y	A	DBK-40329W	L	DPN-40437Y	A1
DEG-40209WE	×	DWP-40255Y	A	DBK-40329WG	LG	DPN-40438Y	A1
DEG-40210WE	×	DPN-40260Y	A1	DBK-40329Y	L	DPN-40439Y	A1
DEG-40211WE	×	DPN-40261Y	A1	DBK-40329YG	LG	DPN-40440Y	A1
DEG-40212WE	×	DBK-40262Y	A1	DPN-40337Y	G	DPN-40441Y	A1
DEG-40213WE	×	DPN-40263Y	G	DPN-40338Y	G	DPN-40442Y	A1
DEG-40214WE	×	DPN-40264Y	G	DPN-40339Y	I	DPN-40443Y	A
DEG-40215WE	×	DPN-40265Y	I	DPN-40340Y	I	DPN-40444Y	A
DPN-40217	×	DPN-40266Y	I	DPN-40341Y	G	DPN-40445Y	B
DPN-40218	×	DPN-40267Y	I	DBK-40342Y	I	DPN-40445YG	BG
DPN-40219	×	DPN-40268Y	I	DBK-40343Y	I	DPN-40447Y	B
DPN-40220	×	DPN-40269Y	G	DCH-40347YE	×	DPN-40448Y	B
DPN-40221	×	DPN-40270Y	G	DCH-40348YE	×	DPN-40449Y	A1
DPN-40222	×	DBK-40271Y	I	DBK-40351Y	A	DPN-40450Y	A1
DST-40223	×	DBK-40272Y	I	DBK-40352Y	A/2	DPN-40451Y	A
DST-40224	×	DWP-40273Y	G	DPN-40354Y	I	DPN-40452Y	A

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DPN-40453Y	A1	DSL-40496Y	×	DWP-40545A	A	DCL-40576W	×
DPN-40454Y	A1	DBK-40500A	E	DWP-40545Y	A	DCL-40576Y	×
DPN-40455Y	A1	DBK-40500Y	E	DCL-40546A	L	DCL-40577W	×
DPN-40456Y	A1	DBK-40501A	E	DCL-40546W	L	DCL-40577Y	×
DCL-40457A	A	DBK-40501Y	E	DCL-40546Y	L	DCL-40578A	I
DCL-40457W	A	DBK-40502A	E	DCL-40547A	L	DCL-40578W	I
DCL-40457Y	A	DBK-40502Y	E	DCL-40547W	L	DCL-40578Y	I
DWP-40458A	A	DBK-40503A	E	DCL-40547Y	L	DPN-40580Y	I
DWP-40458Y	A	DBK-40503Y	E	DCL-40548A	L/2	DCL-40581Y	I
DWP-40459A	A	DCL-40504A	×	DCL-40548W	L/2	DBK-40582Y	I
DWP-40459Y	A	DCL-40504W	×	DCL-40548Y	L/2	DST-40583Y	G
DBK-40460Y	A	DCL-40504Y	×	DBK-40549A	D	DCH-40584Y	I/3
DBK-40461Y	A	DCL-40505A	×	DBK-40549W	D	DCH-40585Y	I/7
DBK-40462Y	A	DCL-40505W	×	DBK-40549Y	D	DPN-40587Y	I
DBK-40463Y	A	DCL-40505Y	×	DBK-40550A	L	DPN-40589Y	G
DWP-40464W	I/2	DCL-40506A	×	DBK-40550W	L	DPN-40590Y	G/2
DWP-40464Y	I/2	DCL-40506W	×	DBK-40550Y	L	DCL-40591Y	G/2
DWP-40465Y	A	DCL-40506Y	×	DBK-40551A	L/2	DCL-40592Y	G/4
DWP-40466Y	A	DCL-40507	×	DBK-40551W	L/2	DBK-40593Y	A
DCL-40467	×	DCL-40508	×	DBK-40551Y	L/2	DST-40594Y	G
DCL-40468	×	DCL-40509	×	DPN-40552A	B1/2	DPN-40595Y	I
DCL-40469	×	DWP-40512Y	I1	DPN-40552W	B1/2	DCL-40596A	G1
DWP-40470W	×	DWP-40513Y	I1	DPN-40552Y	B1/2	DCL-40596W	G1
DWP-40470WE	G	DWP-40514Y	I1	DBK-40553Y	B1	DCL-40596Y	G1
DWP-40470Y	×	DWP-40518Y	I1	DBK-40553YG	BG1	DCL-40597A	G1
DWP-40470YE	G	DWP-40519Y	I1	DBK-40554Y	B	DCL-40597W	G1
DPN-40472Y	I	DWP-40520Y	I1	DBK-40554YG	BG	DCL-40597Y	G1
DSL-40473Y	×	DPN-40521Y	I1	DBK-40555Y	B	DCL-40598A	G2
DPN-40474Y	I	DPN-40522Y	I1	DBK-40555YG	BG	DCL-40598W	G2
DPN-40475Y	G	DPN-40523Y	I	DBK-40556Y	B1	DCL-40598Y	G2
DPN-40476Y	I	DPN-40524Y	G	DBK-40556YG	BG1	DCL-40599W	A
DCH-40477Y	I/3	DBK-40529W	G2	DCH-40557Y	G/3	DCL-40600W	A
DPN-40478Y	I	DBK-40529Y	G2	DCL-40558	×	DWP-40618A	A
DCH-40479Y	I/3	DCL-40530A	A	DCL-40559	×	DWP-40618Y	A
DP-40480Y	×	DCL-40530W	A	DCL-40560	×	DWP-40619A	A
DPN-40481Y	I	DCL-40530Y	A	DBK-40561Y	I	DWP-40619Y	A
DPN-40482Y	G	DCL-40531A	A	DCL-40562	×	DWP-40622A	×
DCH-40483Y	I/3	DCL-40531W	A	DCL-40563	×	DWP-40622Y	×
DCH-40484Y	I/6	DCL-40531Y	A	DCL-40564	×	DWP-40623A	×
DCH-40485Y	I/6	DP-40532Y	×	DCL-40565	×	DWP-40623Y	×
DSL-40486Y	×	DPN-40533Y	I/4	DCL-40566	×	DWP-40625W	G
DP-40487Y	×	DPN-40534Y	I/4	DCL-40567	×	DWP-40625Y	G
DPN-40488Y	G	DST-40535Y	G	DCL-40568	×	DWP-40626Y	G
DPN-40489Y	G	DST-40536Y	G	DCL-40569	×	DWP-40627Y	I
DWP-40490Y	G	DST-40537Y	G	DCL-40570	×	DWP-40628Y	I
DWP-40491Y	I	DST-40538Y	G	DCL-40571	×	DWP-40629W	G/2
DWP-40492Y	I	DCH-40539Y	G/4	DCL-40572	×	DWP-40629Y	G/2
DWP-40493Y	G	DCH-40540Y	G/4	DCL-40573	×	DWP-40630W	G/2
DWP-40494Y	×	DCH-40541Y	G/4	DCL-40574	×	DWP-40630Y	G/2
DWP-40495Y	G	DCH-40542Y	G/4	DCL-40575	×	DWP-40631A	×

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DWP-40631W	×	DBK-40679Y	A1	DCL-40727WG	BG	DCL-40757W	A
DWP-40631Y	×	DBK-40680Y	A1	DCL-40727Y	B	DCL-40757Y	A
DWP-40632A	×	DST-40681Y	G	DCL-40727YG	BG	DCL-40758	×
DWP-40632W	×	DST-40682Y	G	DCL-40728A	B	DCL-40759A	×
DWP-40632Y	×	DPN-40683Y	I	DCL-40728AG	BG	DCL-40759W	×
DWP-40633Y	G	DPN-40684Y	I	DCL-40728W	B	DCL-40759Y	×
DWP-40634Y	G	DPN-40685Y	I	DCL-40728WG	BG	DPN-40760Y	I
DWP-40635W	×	DPN-40686Y	I	DCL-40728Y	B	DWP-40761Y	I
DWP-40636W	×	DBK-40687Y	I	DCL-40728YG	BG	DWP-40762Y	I
DPN-40639Y	I/3	DBK-40688Y	I	DCL-40729A	A	DWP-40763Y	I
DPN-40640Y	I/3	DPN-40689Y	I	DCL-40729W	A	DWP-40764Y	I
DCL-40641Y	L/2	DBK-40690Y	I	DCL-40729Y	A	DWP-40765Y	I
DCL-40641YG	LG/2	DCH-40691Y	I/3	DCL-40730A	A	DWP-40766Y	I
DCL-40642Y	L/2	DCH-40692Y	I/8	DCL-40730W	A	DWP-40767Y	I
DCL-40642YG	LG/2	DPN-40693Y	G	DCL-40730Y	A	DWP-40768Y	I
DST-40643Y	A1/2	DPN-40694Y	G	DCL-40731A	A1	DWP-40769Y	I
DST-40644Y	A1/2	DPN-40695Y	G	DCL-40731W	A1	DBK-40770Y	B
DPN-40645Y	A1	DPN-40696Y	G	DCL-40731Y	A1	DBK-40770YG	BG
DPN-40646Y	A1	DPN-40697Y	G	DCL-40732A	A1	DBK-40771Y	B
DPN-40647Y	A1	DPN-40698Y	G	DCL-40732W	A1	DBK-40771YG	BG
DPN-40648Y	B1	DPN-40701Y	G	DCL-40732Y	A1	DBK-40772Y	B
DPN-40649Y	B1	DPN-40702Y	G	DCL-40733A	A1	DBK-40772YG	BG
DPN-40650Y	B1	DBK-40703Y	G	DCL-40733W	A1	DBK-40773Y	B
DBK-40651Y	A1	DBK-40704Y	G	DCL-40733Y	A1	DBK-40773YG	BG
DBK-40652Y	A1	DBK-40705Y	I	DCL-40734A	A1	DBK-40774Y	A
DBK-40653Y	A1	DBK-40706Y	I	DCL-40734W	A1	DBK-40775Y	A
DST-40654Y	A1	DPN-40707Y	G	DCL-40734Y	A1	DBK-40776Y	A
DST-40655Y	A1	DPN-40708Y	G	DPN-40735Y	A1	DBK-40777Y	A
DST-40656Y	A1	DPN-40709Y	G	DPN-40736Y	A1	DCL-40784A	×
DPN-40658Y	B1	DPN-40710Y	G	DPN-40737Y	A1	DCL-40784W	×
DPN-40659Y	G	DPN-40711Y	A1	DPN-40738Y	A1	DCL-40784Y	×
DBK-40660Y	I	DPN-40712Y	A1	DPN-40739Y	A1	DCL-40785A	×
DPN-40661Y	B	DPN-40713Y	I	DPN-40740Y	A1	DCL-40785W	×
DPN-40661YG	BG	DPN-40714Y	I	DPN-40741Y	A1	DCL-40785Y	×
DPN-40662Y	B	DPN-40715Y	I	DPN-40742Y	A1	DWP-40786Y	G
DPN-40662YG	BG	DPN-40716Y	I	DPN-40743Y	A1	DWP-40787Y	G
DBK-40663Y	B	DPN-40717Y	I	DPN-40744Y	A1	DWP-40788Y	G
DBK-40664Y	B	DPN-40718Y	I	DPN-40745Y	A1	DWP-40789Y	G
DPN-40665Y	A	DCH-40719Y	G/3	DPN-40746Y	A1	DWP-40790Y	A1
DBK-40666Y	A	DWP-40723Y	×	DPN-40747Y	A1	DWP-40791Y	A1
DST-40667Y	A/3	DWP-40724Y	×	DPN-40748Y	A1	DWP-40792Y	G
DPN-40668Y	B1	DCL-40725A	A	DPN-40749Y	A1	DWP-40793Y	G
DCL-40669Y	B1	DCL-40725W	A	DPN-40750Y	A1	DST-40794R	×
DBK-40670Y	A1	DCL-40725Y	A	DPN-40751Y	A1	DST-40795R	×
DPN-40673Y	B1	DCL-40726A	A	DPN-40752Y	A1	DST-40796R	×
DPN-40674Y	B1	DCL-40726W	A	DPN-40753Y	A1	DST-40797R	×
DBK-40675Y	A1	DCL-40726Y	A	DPN-40754Y	A1	DPN-40798Y	A1
DBK-40676Y	A1	DCL-40727A	B	DPN-40755Y	A1	DST-40799Y	A1
DPN-40677Y	A1	DCL-40727AG	BG	DPN-40756Y	A1	DBK-40800A	D
DPN-40678Y	A1	DCL-40727W	B	DCL-40757A	A	DBK-40800AG	DG

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DBK-40800W	D	DBK-40860Y	A1	DCL-40915	×	DPN-40961Y	G
DBK-40800WG	DG	DCH-40861Y	B1/2	DCL-40916	×	DPN-40962Y	G/3
DBK-40800Y	D	DCH-40861YG	BG1/2	DCL-40917	×	DCH-40963Y	G/5
DBK-40800YG	DG	DCH-40862Y	B1/2	DCL-40918	×	DPN-40964Y	G/3
DBK-40801A	D	DCH-40862YG	BG1/2	DCL-40919	×	DPN-40965Y	G/3
DBK-40801AG	DG	DWP-40863Y	A	DCL-40920	×	DBK-40966Y	G/3
DBK-40801W	D	DWP-40864Y	A	DCL-40921	×	DPN-40968Y	B1
DBK-40801WG	DG	DWP-40865Y	A	DCL-40922	×	DPN-40969Y	B1
DBK-40801Y	D	DWP-40866Y	×	DCL-40923	×	DPN-40970Y	B1
DBK-40801YG	DG	DWP-40867Y	×	DCL-40924	×	DPN-40971	×
DPN-40804Y	G	DWP-40868Y	×	DCL-40925	×	DPN-40972	×
DPN-40805Y	G	DWP-40869Y	A	DCL-40926	×	DPN-40973	×
DPN-40806Y	G	DWP-40870Y	A	DCL-40927	×	DCL-40974	×
DPN-40807Y	G	DWP-40871Y	A	DCL-40928	×	DCL-40975	×
DCL-40808Y	G	DWP-40872Y	×	DCL-40929	×	DCL-40976	×
DBK-40809Y	G	DWP-40873Y	×	DCL-40930	×	DPN-40977	×
DSL-40810Y	×	DWP-40874Y	×	DCL-40931	×	DPN-40978	×
DPN-40811Y	G	DCL-40875Y	B	DCL-40932	×	DPN-40979	×
DPN-40812Y	G	DCL-40875YG	BG	DCL-40933	×	DCL-40980	×
DBK-40813Y	G	DST-40876Y	A	DCL-40934	×	DCL-40981	×
DSL-40814Y	×	DCH-40877Y	B1/2	DCL-40935	×	DCL-40982	×
DPN-40815Y	G	DCH-40877YG	BG1/2	DCL-40936	×	DPN-40983	×
DPN-40816Y	G	DCL-40878Y	B	DCL-40937	×	DPN-40984	×
DBK-40817Y	G	DCL-40878YG	BG	DCL-40938	×	DPN-40985	×
DWP-40823A	A	DST-40879Y	A	DCL-40939	×	DCL-40986	×
DWP-40823W	A	DCH-40880Y	B1/2	DCL-40940	×	DCL-40987	×
DWP-40823Y	A	DCH-40880YG	BG1/2	DCL-40941	×	DCL-40988	×
DWP-40827W	I	DCL-40887	×	DCL-40942	×	DPN-40989	×
DWP-40827Y	I	DCL-40894A	×	DCL-40943	×	DPN-40990	×
DBK-40839Y	×	DCL-40894W	×	DCL-40944	×	DPN-40991	×
DBK-40840Y	×	DCL-40894Y	×	DCL-40945	×	DCL-40992	×
DPN-40841Y	I	DBK-40895Y	A	DCL-40946	×	DCL-40993	×
DPN-40842Y	I	DBK-40896Y	A	DCL-40947	×	DCL-40994	×
DBK-40843Y	I/2	DBK-40897Y	A	DCL-40948	×	DCL-40997W	A
DBK-40844Y	I/2	DBK-40898Y	A	DCL-40949	×	DCL-40997Y	A
DPN-40845Y	G	DBK-40899Y	A	DCL-40950	×	DCH-41007Y	I/8
DPN-40846Y	G	DPN-40900Y	A1	DCL-40951	×	DCH-41008Y	I/8
DPN-40847Y	G	DBK-40901Y	A1	DBK-40952Y	B	DBK-41009Y	I/2
DPN-40848Y	G	DST-40902Y	A1	DBK-40952YG	BG	DCH-41010Y	I/8
DCL-40849Y	G	DCH-40903Y	A1/3	DBK-40953Y	B	DCH-41011Y	I/10
DCL-40850Y	G	DPN-40904Y	A1	DBK-40953YG	BG	DEG-41012W	×
DCL-40851Y	G	DCH-40905Y	A1/3	DBK-40954Y	B	DEG-41013W	×
DCL-40852Y	G	DCH-40906Y	A1/2	DBK-40954YG	BG	DCL-41014	×
DCL-40853Y	×	DPN-40907Y	G	DBK-40955Y	B	DCL-41015	×
DCL-40854Y	×	DPN-40908Y	G	DBK-40955YG	BG	DCL-41016	×
DCL-40855Y	×	DCL-40912A	G2	DBK-40956Y	G	DCL-41017	×
DCL-40856Y	×	DCL-40912W	G2	DPN-40957Y	G	DCL-41018	×
DPN-40857Y	A/2	DCL-40912Y	G2	DPN-40958Y	G	DCL-41019	×
DPN-40858Y	A/2	DCL-40913	×	DCL-40959Y	G	DCL-41020	×
DBK-40859Y	A1	DCL-40914	×	DBK-40960Y	G	DCL-41021	×

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCL-41022	×	DCL-41079	×	DBK-41132A	A	DWP-41201W	×
DCL-41023	×	DCL-41080	×	DBK-41132Y	A	DPN-41202Y	A1
DCL-41024	×	DCL-41090	×	DBK-41133A	×	DPN-41203Y	A1
DCL-41025	×	DCL-41091	×	DBK-41133Y	×	DCH-41204Y	I1
DCL-41032Y	G	DCL-41092	×	DWP-41134Y	I	DCH-41205Y	I1
DCL-41033Y	G	DCL-41093A	×	DWP-41135Y	I	DCH-41206Y	I1
DPN-41034Y	I	DCL-41093W	×	DWP-41136Y	I	DEG-41210W	×
DSL-41035Y	I/4	DCL-41093Y	×	DBK-41137Y	A1	DEG-41211W	×
DSL-41036Y	I/4	DCL-41094A	×	DBK-41138Y	A1	DEG-41212W	×
DST-41037Y	×	DCL-41094W	×	DSL-41139Y	A1/4	DEG-41213W	×
DCH-41038Y	×	DCL-41094Y	×	DSL-41140Y	A1/4	DEG-41214W	×
DCH-41040Y	×	DCL-41095A	×	DPN-41141Y	I	DPN-41215Y	I
DCH-41041Y	×	DCL-41095W	×	DPN-41142Y	I	DPN-41216Y	I/3
DCH-41044Y	×	DCL-41095Y	×	DCL-41144	×	DPN-41217Y	I
DCH-41045Y	×	DCL-41096	×	DCL-41145	×	DPN-41218Y	I/3
DCL-41047A	×	DCL-41097	×	DPN-41152Y	I	DPN-41219Y	I
DCL-41047W	×	DCL-41098	×	DPN-41153Y	I	DPN-41220Y	I/3
DCL-41047Y	×	DCL-41099	×	DBK-41154Y	I	DPN-41221Y	I
DCL-41048A	×	DCL-41100	×	DST-41155Y	I	DBK-41222Y	I
DCL-41048W	×	DCL-41101	×	DPN-41156Y	I	DPN-41223Y	G1
DCL-41048Y	×	DCL-41102	×	DPN-41157Y	I	DPN-41224Y	I
DWP-41049Y	I	DCL-41103	×	DCL-41160	×	DPN-41225	×
DST-41051Y	JG	DCL-41104	×	DCL-41161	×	DPN-41226	×
DST-41052Y	I	DCL-41105	×	DCL-41162	×	DPN-41227	×
DST-41053Y	I	DPN-41106	×	DWP-41163Y	A	DCL-41228	×
DCL-41054Y	I1	DPN-41107	×	DWP-41164Y	×	DCL-41229	×
DCL-41055Y	I1	DPN-41108	×	DWP-41165Y	A	DCL-41230	×
DPN-41056Y	A1	DCL-41109	×	DWP-41166Y	×	DPN-41231Y	G1
DPN-41057Y	A1	DCL-41110	×	DWP-41167Y	A	DPN-41232Y	I
DBK-41058Y	A1	DCL-41111	×	DWP-41168Y	×	DPN-41233	×
DPN-41059Y	A1	DPN-41112	×	DWP-41169Y	A	DPN-41234	×
DBK-41060Y	A1	DPN-41113	×	DWP-41170Y	×	DPN-41235	×
DST-41061Y	A1	DPN-41114	×	DCH-41177Y	G/3	DCL-41236	×
DPN-41062Y	G	DCL-41115	×	DCH-41178Y	G/4	DCL-41237	×
DPN-41063Y	G	DCL-41116	×	DCH-41179Y	G/6	DCL-41238	×
DBK-41064Y	G	DCL-41117	×	DPN-41186Y	I	DPN-41239Y	A1
DBK-41065Y	G	DPN-41118	×	DPN-41187Y	I	DPN-41240Y	A1
DST-41066Y	G	DPN-41119	×	DPN-41188Y	I	DBK-41241Y	A1
DCH-41067Y	G/6	DPN-41120	×	DPN-41189Y	I	DPN-41242Y	A1
DWP-41068Y	×	DCL-41121	×	DPN-41190Y	I	DPN-41243Y	A1
DWP-41069Y	×	DCL-41122	×	DPN-41191Y	I	DBK-41244Y	A1
DWP-41070Y	A	DCL-41123	×	DWP-41192Y	G	DPN-41245Y	A1
DWP-41071Y	A	DPN-41124	×	DWP-41193Y	×	DPN-41246Y	A1
DCL-41072	×	DPN-41125	×	DWP-41194Y	G	DBK-41247Y	A1
DCL-41073	×	DPN-41126	×	DWP-41195Y	×	DPN-41248Y	A1
DCL-41074	×	DCL-41127	×	DWP-41196W	G	DPN-41249Y	A1
DCL-41075	×	DCL-41128	×	DWP-41197W	×	DBK-41250Y	A1
DCL-41076	×	DCL-41129	×	DWP-41198W	G	DCH-41251Y	I/6
DCL-41077	×	DBK-41130YG	BG	DWP-41199W	×	DCH-41252Y	I/6
DCL-41078	×	DBK-41131Y	A	DWP-41200W	G	DBK-41253Y	I/2

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例)「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$

品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ	品番	器具タイプ
DCH-41254Y	I/6	LZP-91175YT	B				
DCH-41255Y	I/12	LZP-91176YB	B				
DBK-41256Y	I	LZP-91176YBG	BG				
DCH-41257Y	I/6	LZP-91176YT	B				
DCH-41258Y	I/8	LZP-91176YTG	BG				
DCH-41277Y	I/3	LZP-91183YT	I				
DCH-41278Y	I/6	LZP-91184YT	I				
DCH-41279Y	I/8	LZK-91185YT	I				
DBK-41280Y	I	LZP-91186YT	I1				
DBK-41281Y	I	LZP-91187YT	I				
DBK-41282Y	I	LZK-91188YT	I				
DBK-41283Y	I	LZT-91189YT	I				
DST-41296Y	I	LZP-91196YB	G/6				
DST-41297Y	I	LZP-91196YW	G/6				
DST-41298Y	I	LZP-91197YW	JG/4				
DST-41299Y	I	LZK-91198YTE	I/2				
DST-41300Y	I	LZP-91209YT	I				
DST-41301Y	I	LZC-91210YT	G				
DCH-41309	×	LZC-91211YT	G/2				
DCH-41310	×	LZK-91214YT	I				
DCH-41311	×	LZT-91215YT	I				
DCH-41312	×	LZT-91216YT	I				
DCH-41313	×	LZP-91225YTE	G				
DCH-41314	×	LZK-91226YTE	G				
DSY-50808	I/4	LZK-91228YT	I1				
DSY-50809	I/4	LZK-91650YC	I				
DWP-51968	G	LZH-91651YC	I/4				
DSY-54260	I/6	LZH-91652YC	I/8				
DSY-54261	I/6	LZP-91657YT	B1				
LZK-90731YT	A	LZP-91659YT	B1				
LZP-90737YT	I1	LZP-91660YT	B1				
LZP-90738YT	I1	LZP-91661YT	B1				
LZT-90739YT	I1	LZP-91662YT	B1				
LZP-91127YT	B1	LZK-91672YB	B				
LZP-91128YT	B1	LZK-91672YBG	BG				
LZP-91137YT	I	LZK-91672YW	B				
LZP-91138YT	B1	LZK-91672YWG	BG				
LZP-91139YT	B1	LZK-91681YT	B				
LZP-91140YT	B1	LZK-91681YTG	BG				
LZP-91142YT	B1	LZK-91682YT	B				
LZP-91143YT	B1	LZK-91682YTG	BG				
LZK-91144YT	B1	LZK-91695YT	I				
LZP-91155YT	B1	LZK-91695YW	I				
LZP-91156YT	B1	LZP-92150YT	I				
LZK-91157YT	B1	LZP-92151YT	I				
LZK-91158YT	B1						
LZP-91167YT	B						
LZP-91168YT	B						
LZP-91169YT	B						
LZP-91175YB	B						

× … 使用できません。

* … ご使用可能な直流電源装置の品番をご確認ください。

器具タイプに「/」が含まれているものは、点灯装置やLEDランプを複数台使用した器具です。

※各タイプの最大接続台数を「/」以降の数字で割った台数が、最大接続台数になります。

(例) 「A/2」の器具を「WTK1411WK」に接続する場合の最大接続台数

$$\frac{\text{各器具タイプの最大接続台数}}{\text{「/」以降の数字}} = \frac{8\text{台}}{2} = 4\text{台}$$